




- 落下防止ワイヤー固定ボルト（別途）

M10ボルト

2-取付ボルト (別途)

M12ボルト



●調光器と組み合

-
- 237±4
- 380±4
- 190±4
- 244±4
- 6
- 7
- 5
- 3
- 落下防止ワイヤー
(ステンレス製 Ø3)
- 落下防止取付金具
- Ø11穴
- 117
- 120
- 161
- 1
- 2
- 4
- 首振り固定ネジ
M8六角ボルト
- 位置決めナット2個(別途)を使用して取付位置を調整してください。
- 座金・ダブルナット(別途)で
取付けてください。
- M10ボルト
- 14回り止めネジ
(取付架台用)
- Ø18穴
- 2-15X18長穴
(直付け・アーム取付用)
- 80
- 85
- 64
- ワイヤー取付位置は、照明器具取付面と同じ面になるように取付けてください。
落下防止取付金具部

-
- (取付架台用)
- 使用不可
- 使用可
上向き
- 使用可
下向き
- 使用不可
- 可動範囲
- M10固定ボルト (別途)
- 落下防止ワイヤー取付用
- 灯具
- 1灯用投光器台
- M4六角穴付ボルト
- 回り止め用 (灯具付属)
- M16取付ボルト
- | 受圧面積 | |
|------|--------------------|
| 正面 | 0.08m ² |
| 側面 | 0.03m ² |

適合丸型ケーブル外径
$\varnothing 10.6 \sim \varnothing 13.0$ $(2\text{mm}^2 \times 3\text{芯} \sim$ $3.5\text{mm}^2 \times 3\text{芯})$

1 灯用投光器台接設置図

定 格	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	63.9W	63.9W	63.3W
	周波数	50Hz／60Hz 共用		

C 0 5

NNY24910-K5

