

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

100 V用


この製品は専用回路を設け、主幹ブレーカまたは分岐ブレーカには漏電ブレーカをご使用ください。

## 施工方法

### 安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、  
焼損や火災の原因になります。
- 接地端子（裏面）に接地された電線を確実に  
結線する  
結線および接地が不完全な場合、コンセントに接続された  
負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。
- 取付面は凹凸のないように仕上げて防水効果をよくする  
防水が不完全な場合、感電の原因になります。
- 取付枠表面の「↑ UP」表示を上側にして取り付ける  
差込口カバーは防水扉ではありません。逆付けは器具の防水性が  
なくなり、感電や焼損による火災の原因になります。
- 洗車などで直接差込口に水がかかる場所には取り付けない  
差込口に水が浸入し、感電の原因になります。



### 取り付け高さについて


- 内線規程ではコンセントの取り付け高さが地上30 cm以上とされて  
いますが、充電用電源プラグが差し込みやすい、**地上90 cm～  
120 cm**の高さに取り付けをおすすめします。

### 防水効果を高めるためには

防水ブッシングをご使用ください。

- ご注意**  
●WK9906防水ブッシング（スマートデザイン  
シリーズ用）は使用できません。

防水ブッシング  
（WK9905K）  
【別売】



### カバーの取りはずし・取り付け方


#### 取りはずし方

はずし溝に⊖ドライバーを  
差し込みカバーをはずす



#### 取り付け方

「カチッ」と音がするまで  
スライドさせて取り付ける




#### ご注意

⊖ドライバーは無理にこじらないでください。  
カバーが破損するおそれがあります。

### 取り付け方

電 源 線…φ2 φ2.6Cu（銅）単線専用

アース線…φ1.6 φ2 φ2.6Cu（銅）単線専用



#### ご注意


壁裏に余長の収納ができない場合は、  
別売の配線スペースをご使用ください。  
※より線には、WV2500・WV2501・WV2503  
絶縁被覆付棒型圧着端子をご使用ください。

配線スペース  
（WK9805）  
【別売】



#### 電線のはずし方


電線ははずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。



#### 器具上部は5 mm以上あける

器具取付ねじ（付属）

取付ねじ（市販）  
（φ4.1 木ねじ）



取付ねじ適正締付トルク  
0.4 N・m以下

### ご注意

- 毎日使用しますので、堅ろうな壁に取り付けてください。
- ボックス工事の場合、スイッチボックスが壁面より浮き出ていると、  
防水効果が悪くなりますのでご注意ください。
- 器具上部は5 mm以上あけて取り付けてください。  
カバーの取り付けができなくなります。
- 電源プラグが引っ張った状態になる場所  
には取り付けないでください。ロックが  
はずれて電源プラグが抜けるおそれ  
があります。

