⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井面取付専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない薄い天井には、取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
●取付面よりも小さな面に取り付けないでください。
落下、光モレの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



（使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、１回路当たり
２００Ｖ：２５台以下、２４２Ｖ：１８台以下を目安に配線してください。
- 当社調光器と組み合わせて約１％～１００％の調光ができます。
調光器との組み合せについては
別紙 ＮＴＳ９０１００－ＫＧ＊ をご参照ください。

（施工上のご注意）

- ロックウール等の柔らかい天井やベニア板等の薄い天井には
取付けないでください。不備があると器具落下の原因となります。
- 器具質量に十分耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。
不備があると器具落下の原因となります。
- 右・下図のようにルーバ天井端部や壁面近くに設置する場合、指定寸法
以上の空間を確保してください。
障害物等があると取付けが出来なかったり、
灯具カバーが外せない（引き下げられない）
場合があります。



- ルーバ天井に取付けの場合、取付金具は下図のように
ルーバ天井から３ｍｍ以上あけて取付けてください。
カバー取付に不具合が生じる原因となります。



定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
１００Ｖ	５０/６０Ｈｚ 共通	０.０８０Ａ	８.０Ｗ
２００Ｖ		０.０４４Ａ	８.０Ｗ
２４２Ｖ		０.０３６Ａ	８.０Ｗ





ブラック　マンセル　Ｎ１.０	
光源遮光角３０°	
器具光束	１１５ｌｍ
ＬＥＤ	白色（４０００Ｋ，Ｒａ８５）
配光	狭角タイプ（約９°）
器具質量	１.３ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源ユニット		
6	パッキン	シリコンスポンジゴム	黒
5	取付金具	亜鉛鋼板（t０.８）	
4	レンズ	アクリル	透明
3	ＬＥＤ本体	アルミダイカスト	ブラック７分つや消しポリエステル粉体塗装
2	補助反射板	ＰＢＴ	アルミ蒸着
1	カバー	鋼板（t０.８）	ブラック７分つや消しアクリル塗装

品番	ＮＴＮ８２３４１
図番	ＮＴＮ８２３４１－Ｋ
単位：ｍｍ	第三角法
斉藤 清水 竹内	
パナソニック株式会社	

（ＪＩＳ　Ａ－３）