

火災通報装置 仕様

外観



火災通報装置 (応答確認ランプ付)
BGF1195



専用電話機
BGT1192



専用電話機増設装置 (台対応型)
BGT9305



連動停止スイッチ箱
BGT9010



確認ランプ付
BGT9001



通報ベル
EA4643



増設電源装置
(Uオーダー)



電話機増設装置
(Uオーダー)

図記号	名称	弊社対応商品	
		品番	品名
	火災通報装置	BGF1195	火災通報装置
	火災通報専用電話機	BGT1192	専用電話機
	手動起動装置	EK51	火災通報用押釦 (併用)
	火災警報ベル	EA4643	通報ベル (赤ベル)
	連動停止スイッチ	BGT9010	連動停止スイッチ箱
	電話機増設装置	BGT9305	専用電話機増設装置
		(U)オーダー	電話機増設装置
		(U)オーダー	増設電源装置

適用回線

NIT電話回線 (アナログ回線) または事業所集団電話回線 (セントレクス)



- 注1) 火災通報装置は構内交換機の一次側に接続してください。
- 注2) デジタル回線 (INS64, INS1500)への接続はできません。
- 注3) 公衆電話回線などリバース機能のない回線では一般通報はできません。

ダイヤル方式	DP(10/20P PS)/FB							
通報先ダイヤル番号	119または0119(1)と一般通報 (最大1桁) 1「0119」は、事業所集団電話回線 (セントレクス) に接続する時に使用します。							
通報先容量	119と一般通報16ヶ所 (合計17ヶ所)							
不応答先への再ダイヤル	119番通報時 ... 決められた時間間隔で9回 一般通報時.....決められた時間間隔で1回							
通報メッセージ	火災通報器操作時と自動火災知設備連動時の2種類 (不定フレーズは共通です)							
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz 予備電源内蔵 (60分経過まで10分の動作を保証します)							
外部供給電源	DC12V 300mA							
使用温度範囲	- 5 ~ + 40							
消費電力	警戒時 7VA 警報時 15VA							
停電保証	60分経過まで10分の動作を保証します。(予備電源の保証期間は1~3年です)							
入力	火災通報釦 (F1+ ,F1-) 自動火災通報設備連動 (F2+ ,F2-) } 2(無電圧のメーク接点受)							
出力	ベル鳴動 (BELL) 確認ランプ (LAMP)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>使用電線</th> <th>配線可能距離 (片道)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.65または0.5mm²</td> <td>40m</td> </tr> <tr> <td>0.9または0.75mm²</td> <td>80m</td> </tr> </tbody> </table>	使用電線	配線可能距離 (片道)	0.65または0.5mm ²	40m	0.9または0.75mm ²	80m
使用電線	配線可能距離 (片道)							
0.65または0.5mm ²	40m							
0.9または0.75mm ²	80m							