


10 回線フレーム (5 ~ 10 回線)

20 回線フレーム (15・20 回線)

外観




埋込ボックス 1 型 BVJ8300
タテ 530 ×ヨコ 430 ×奥行 75




埋込ボックス 1 型 BVJ8301
タテ 710 ×ヨコ 430 ×奥行 75




BVJ1110 10 回線露出型
タテ 500 ×ヨコ 450 ×奥行 90



BVJ11101 10 回線埋込型内器
タテ 550 ×ヨコ 450 ×奥行 64.6



BVJ1120 20 回線露出型
タテ 680 ×ヨコ 450 ×奥行 90



BVJ11201 20 回線埋込型内器
タテ 730 ×ヨコ 450 ×奥行 64.6

回線数	5 回線		8 回線		10 回線		埋込ボックス 1 型
	露出型	埋込型内器	露出型	埋込型内器	露出型	埋込型内器	
品番	BVJ1105	BVJ11051	BVJ1108	BVJ11081	BVJ1110	BVJ11101	BVJ8300
国家検定型式番号	受第 5 ~ 3 号						-
標準価格 税別	358,000 円	344,000 円	393,000 円	379,000 円	417,000 円	403,000 円	14,000 円

回線数	15 回線		20 回線		埋込ボックス 2 型
	露出型	埋込型内器	露出型	埋込型内器	
品番	BVJ1115	BVJ11151	BVJ1120	BVJ11201	BVJ8301
国家検定型式番号	受第 5 ~ 3 号				-
標準価格 税別	476,000 円	461,000 円	535,000 円	520,000 円	15,000 円

定 格 ・ 仕 様

常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2)	回線数	5	8	10	15	20	
		消費電力 : 警戒時最大	23VA					25VA
		消費電力 : 警報時最大	68VA					70VA
予備電源	DC24V450mAh ニッケルカドミウム蓄電池 (充電方式 : トリクル充電 11mA) 型式 : NR-AAF2 × 10 鑑定型式番号 : 鑑字第 54 ~ 77 号 (BV9820)					DC24600mAh ニッケルカドミウム蓄電池 (充電方式 : トリクル充電 16mA) 型式 20N700A-II 鑑定型式番号 : 鑑字第 5 - 1 号 (Bv9951)		
感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流 39mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 (C-L ₁ ... L _n)							
終端抵抗器	10k 3/4W (BV9840010)							
感知器接続数	当社煙感知器 : 1 回線当り 20 コまで 当社自己保持型熱感知器 : 1 回線当り 30 コまで							
主音響装置	電子ブザー断続音 30mA 85dB 以上 (主音響の増設はできません)							
地区音響装置	DC24V 300mA (BL + - BC -) 非常放送時地区音響停止機能 (E B + - E B -)							
表示灯	AC24V 420mA (U1-U2)							
副受信機	無電圧接点 (EC-E ₁ ... E _n) 接点容量 DC30V 1A							
直流外部電源	DC24V 250mA (I + - I -)							
消火栓始動	無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 2A 始動確認灯 24V 10mA (HL1-HL2)							
移報接点	無電圧接点 2 系列 (Fc ₁ (Fd ₁)-Fa ₁ ・Fb ₁) (Fc ₂ -Fa ₂ ・Fb ₂) 接点容量 DC30V 1A							
公称蓄積時間	60 秒 (煙感知器... 60 秒 熱感知器... 10 秒 発信機... 蓄積解除)							
諸警報音響装置	電子ブザー断続音 10mA 70dB 以上							
諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 10mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 (NC-N ₁ ... N ₄)							
使用周囲温度	0 ~ + 40							
質 量 (重量)	5・8・10 回線 露出型 : 12 kg 埋込型内器 : 8 kg					15・20 回線 露出型 : 14 kg 埋込型内器 : 10 kg		
主要部品材質 扉・函・枠	網板 (扉・函 t = 1.2、枠 t = 1.6) 5 分ツヤ有メラニン焼付塗装 標準色名 : クリームホワイト 日塗工番号 : Y22-87C マンセル記号 : 2.5Y8.7/1.5 (参考値)							
その他	電話 : ジャック方式 同梱物 : 電話機 2 台、予備品 1 セット いたずら防止用の操作部保護カバーを用意しております。							

ご注意 蓄積型感知器・蓄積式中継器は接続できません。 受信機の下からの露出配管はできません。 適合電線は 0.9 ~ 1.6 の単線をご使用ください。 火災表示灯 (BV9401K・BV9411K) は接続できません。

受信機をお取替される場合、現行受信機では表示灯・地区音響装置・総合盤の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず、現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤の消費電流をご確認ください。(表示灯・地区音響装置・総合盤も、現行商品にお取替することをおすすめします。)
受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。(電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。)
当社電磁式地区音響装置 : BV9212・BV9213・BV9214・BV9214K