



特長・機能	両隣警報接点内臓 商店街の店舗用受信機に最適です。 1 コ用・2 コ用・3 コ用スイッチボックスに取り付け可能 電源スイッチの入れ忘れ防止機構を採用 (扉を閉じれば電源 ON)
-------	---

国家検定型式番号	受第 50 ~ 3 号
常用電源	AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力：警戒時最大 8VA 警報時最大 16VA
予備電源	予備電源なし
感知器回路 電圧・電流	DC24V 短絡時電流 27mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 (C ⊖... L ⊕)
煙感知器接続数	当社煙感知器 10 コまで
主音響装置	(内蔵) 電子ブザー 85 (dB) 以上
地区音響装置	住戸内音響装置：DC24V 80mA(B1 ⊕ - B1 ⊖) 住戸外音響装置：DC24V 150mA(B2 ⊕ - B2 ⊖)
表示灯	—————
移報接点	両隣警報用無電圧接点 (FX1-FY1)(FX2-FY2) 接点容量 (DC24V 2A)
その他	両確認灯付き感知器は接続できません。
使用周囲温度	-10 ~ + 50
質 量 (重量)	2.7 kg
主要部品材質	函：鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.6mm メラミン焼付塗装 色彩・・・・・・・・・・・・・・・・マンセル 6Y8/1.5(参考値) 扉：鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.0mm シルバーメタリック焼付塗装