




外 観

特長・機能

予備電源内蔵
確認灯感知器、接続可能
1 コ用・2 コ用・3 コ用スイッチボックスに取り付け可能
電源スイッチの入れ忘れ防止機構を採用 (扉を閉じれば電源ON)

延べ面積 350 m²以下の防火対象物にご使用いただくと経済的な受信機です。
設置範囲は延べ面積が 350 m²以下で警戒面積の合計が 600 m²以下
(2 つの階にまたがる場合は 500 m²以下) である建物です。



| | |
|----------------|--|
| 国家検定型式番号 | 受第 53 ~ 107 号 |
| 常用電源 | AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力：警戒時最大 16VA 警報時最大 20VA |
| 予備電源 | DC24V 450mA ニッケルカドミウム蓄電池 (BV9820) 型式：NR-AAF 2 × 10 鑑定制式番号：鑑字第 54 ~ 77 号 (充電方式：トリクル充電、充電電流 10mA) |
| 感知器回路 電圧・電流 | DC24V 短絡時電流 47mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 (C ⊖... L ⊕) |
| 煙感知器接続数 | 当社煙感知器 20 コまで |
| 主音響装置 | (外付) DC24V 60mA(B ⊕ - B ⊖) |
| 地区音響装置 | — |
| 表示灯 | DC24V 100mA (U ⊕ - U ⊖) 表示灯 (BV8024 ・ BV8044 または BV8014) |
| 移報接点 | 無電圧接点 (Fx-Fy) 接点容量 (DC30V 1.5A) |
| 使用周囲温度 | 0 ~ + 40 |
| 質 量 (重 量) | 2.8 kg |
| 主要部品材質 | 函：鋼板 (t1.0) 標準色名：クリームホワイト 日塗工番号：Y22-87C マンセル記号：2.5Y8.7/1.5(参考値) メラミン焼付塗装 扉：鋼板 (t1.6) シルバーメタリック焼付塗装 |

受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。(電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。)
当社電磁式地区音響装置：BV9212 ・ BV9213 ・ BV9214 ・ BV9214K