



仕様

種 別		P型2級受信機 (確認灯感知器回路付) 3 ~ 5回線	
電 源	常 用 電 源	AC 100V 50/60Hz	
	予 備 電 源	DC 24V 450mAh カジノ受信機予備電源 ... BV9820	
最大消費電力		警 戒 時	19VA 表示灯も含む
		発 報 時	68 VA
接 続 端 子	P1 - P2	常 用 電 源 接 続	AC 100V 50/60Hz
	U1 - U2	表 示 灯 接 続	AC 24V 650mA以下
	C - Lr...L5 (-) (+)	感 知 器 ・ 発 信 機 接 続	DC 24V 短絡電流57mA 感知器 BV4513 (感第46 ~ 81号 配線抵抗50 以下 は1回線当り10個まで接続可能)
	Bc - BL (+) (-)	地 区 音 響 装 置 接 続	DC 24V 300mA 全館一斉鳴動方式 (6型ベル BV9213)
	BM - BM (+) (-)	主 音 響 装 置 接 続	DC 24V 30mA (6型ベル BV9213)
	Ic - Il...I5 (+) (-)	外 部 表 示 装 置 接 続	DC 24V 500mA/1回線 副受信機など接続
	X - Y	外 部 接 続 予 備 用	無電圧接点 (Fx-Fy) 接点容量 (DC 24V 2A)
材 質	蓋 ・ 函	鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.6mm メラミン焼付塗装 色彩 : クリーム色 (マンセル6Y8/1.5)	
使 用 周 囲 温 度		0 ~ 40	

寸法

