

原因	対処方法
スイッチ(受信器)が通電していない。	スイッチ(受信器)を通電させて、無線アダプタもしくはAiSEG2と登録失敗したスイッチ(受信器)を画面に従い、再登録の操作を実施してください。 無線アダプタの場合 → P.67 AiSEG2の場合 → P.71
スイッチ(受信器)が電波停止状態になっていた。 パネルタイプの場合 パネルが外れている。 ハンドルタイプの場合 ほたるランプが3回点滅になっている。	スイッチ(受信器)を通常モードにして、画面に従い、再登録の操作を実施してください。 パネルタイプの場合 パネルを取り付けてください。 ハンドルタイプの場合 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押ししてください。 ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用
無線アダプタもしくはAiSEG2とスイッチ(受信器)の距離が離れている。	無線アダプタもしくはAiSEG2の位置や向きを調整し、無線アダプタもしくはAiSEG2と登録失敗したスイッチ(受信器)を画面に従い、再登録の操作を実施してください。 無線アダプタの場合 → P.67 AiSEG2の場合 → P.71 それでも解決しない場合は、無線中継器を追加してください。 → P.15~16



エラー
(スイッチ)に接続できません。他の端末が接続中です。他の端末のアプリを終了してください。

閉じる

原因	対処方法
スイッチ(受信器)に他の端末(スマートフォン)が接続中であるため、接続できなかった。	宅内で、スイッチアプリを使用しているスマートフォンが他にある場合、そのスマートフォンのスイッチアプリを終了してください。

エラー
検出できませんでした。電源、ネットワークの状態を確認ください。

もう一度検索しますか?
(後から可能です)

後で はい

原因	対処方法
スイッチ名称をAiSEG2に送信する際にスマートフォンがAiSEG2と同一のネットワークに接続していません。	AiSEG2と端末(本スマートフォン)を同じ無線LANに接続してください。(※1) その後、ダイアログ上の「はい」を選択してください。 「後で」を押した場合は、ダイアログが消えたあと、再度「送信する」を選択してください。 (※1)アプリを終了させず、バックグラウンドにして無線LANに接続してください。
AiSEG2が通電していない。	AiSEG2を通電させて、ダイアログ上の「はい」を選択してください。 「後で」を押した場合は、ダイアログが消えたあと、再度「送信する」を選択してください。

エラー
自宅の最後のスイッチを削除しようとしています。自宅をリセットしてよろしければ、設定の初期化を行ってください。

閉じる

原因	対処方法
登録されている最後のスイッチ(受信器)を削除しようとした。	最後のスイッチ(受信器)を削除しても問題なければ、削除後に設定の初期化を行ってください。 初期化 → P.49