

系統連系申請参考資料

(東京電力)

パワーコンディショナ

※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手
くださいますようお願ひいたします。

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる
場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

【東京電力】

申込登録（新設）② 申込基本情報

* 必須項目

発端- 例用申込登録 - Web申込システム | 東京電力パワーグリッド株式会社

東京電力パワーグリッド株式会社

ログインユーザー: KOGOKUOKKK + きま

※ 必須入力項目です
▼戻るへ ▲戻るへ

申込基本情報へ 申込者情報へ 発電設備情報へ 配電設備情報へ 工事番号別情報へ その他選択項目へ

申込種別 新設

新規登録開始希望年月日 2020/01/01 (半角) (全角)

契約種別 発電量調整契約契内

発電者情報 入力例

発電者名義1 名義 * (半角) (全角)
カナ * (半角) (全角)

発電者名義2 名義 (半角) (全角)
カナ (半角) (全角)

発電場所 郵便番号 * (半角数字) (住所検索) (郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押下ください。)
都県～丁目 * (半角)
都県 * (半角) 都市番号 (半角)
都県 (半角) 都市番号 (半角)
都県名(カナ) (半角)

電話番号1 (半角)
電話番号2 (半角)

申込者情報

■電気工事店情報

担当ユーザID (半角)
工事店番号 (半角) ユーザID検索

A

B

C

単相2線式200V

電鉄2線式100V
電鉄2線式200V
単相3線式100V/200V
2P3線式200V
2P4線式200V

発電者名義の文字数は各20文字以内で入力してください。

電話番号は、発電場所(受電後)の連絡先電話番号を入力してください。

集合住宅の場合は、必ず入力してください。新設で建物名が未定のときは、仮の名前を入力してください。

申込登録（新設）④ 発電設備情報

太陽光	太陽光発電のみ	風力発電機種
風力	逆流防止リレーあり(車上なし)	水力発電機種
水力	逆流防止リレーあり(車上あり)	地熱発電機種
地熱	逆流防止リレーなし	バイオマス
バイオマス(導体)	逆流防止リレーなし	蓄電池
バイオマス(周囲)	逆流防止リレーなし	燃料電池
火力	逆流防止リレーなし	ガス発電機種
核電	逆流防止リレーなし	太陽光発電
原子力	逆流防止リレーなし	
W発電	逆流防止リレーなし	
その他	逆流防止リレーなし	

G

発電設備情報 ■発電設備情報 入力用	太陽光 太陽光発電のみ	出力容量 W (半角数字)
発電設備区分 逆流セリーフ区分	BGコード *	系統コード *
同時最大発電能力 （半角数字）		
■発電設備内訳① 太陽光発電設備の場合は、インバータ方式を入力してください。		
発電設備区分	別紙1-① (半角)	セット数 □ (半角数字)
インバータ方式	別紙1-② (半角)	発電設備定格出力(インバータ以外) モジュール出力×枚数
インバータ定格出力 W (半角数字)		セット数 □ (半角数字)
■発電設備内訳② 太陽光発電設備の場合は、インバータ定格出力とインバータ方式を入力してください。		
発電設備区分	別紙1-① (半角)	セット数 □ (半角数字)
インバータ方式	別紙1-② (半角)	発電設備定格出力(インバータ以外) W (半角数字)
インバータ定格出力 W (半角数字)		セット数 □ (半角数字)
その他発電設備情報 ※20桁以内で入力してください。(改行も1文字になります)		
発電設備情報 ■引込方法選択	引込方法 *	（半角）
（半角）		

インバータ方式は20桁まで入力できます。20桁を超える場合は、下の「その他発電設備情報」へ入力してください。

「発電設備情報」の項目で、登録ができなかった発電設備内訳がある場合入力します。

型式と出力が同一の発電設備が複数台ある場合はそのセット数をご入力ください。
異なる場合は「発電設備内訳②、③」に入力してください。

申込登録（新設）⑦添付

K

添付ファイル

No.	ファイル名	更新日	操作
1	発電量調整供給兼基本契約申込書(押印有)	参照...	クリア
2	発電量調整供給兼基本契約申込書別紙 承認書共通協議依頼書	参照...	クリア
3	付近図・構内図	参照...	クリア
4	IEC規格の仕様がわかる資料	参照...	クリア
5	インバータ認定証明書(写)	参照...	クリア
6	インバータ整定期一覧表	参照...	クリア
7	同意書	参照...	クリア
8	申込書の受取および今後の工程等のお知らせ	参照...	クリア
9	託送承諾のお知らせ	参照...	クリア
10	事業計画認定通知書	参照...	クリア
11	ダウンロード ファイル削除 アップロード	クリア	
12	承認事項	クリア	

承認事項にチェックを入力してください。
承認いただけない場合は、お申込みできません。

ご了承事項

承認内容規定における需賀者(需賀者)に関する事項の遵守を需賀者(需賀者)に承認いただいてあります。
 発電設備系統連系サービス要綱を承認のうえ、東電PGの電力供給設備と再生可能エネルギー発電設備等の連系申込をします。
 添付資料の内容は、キットワークサービスセンター以外の弊社関係部署に必要に応じて開示されることを承認します。

▲戻る **確認** **▲戻る**

ファイルの添付

- 1 ファイル内容欄に添付するファイルの内容（半線結線図等）を入力
- 2 「参照」をクリックし、添付するファイルを選択
※選択を誤った場合は「クリア」をクリックし、やり直してください
- 3 「アップロード」をクリック

■入力途中で中断する場合は「一時保存」をクリックしてください。

※「申込内容一覧検索」から検索し、対象を選択のうえ、「内容原会 / 訂正」をクリック。「内容原会」最下部の「訂正」をクリックし、「申込内容訂正」で再開可能

全ての入力が完了したら「確認」をクリックしてください。

必ずご提出いただく書類

- ・技術協議票（低圧共通様式）
- ・低圧電線路への系統連系協議依頼票
- ・保護機能の整定期限および整定期一覧表
- ・半線結線図（端電遮断器の仕様を記載したもの）
- ・小型分散型発電システム用系統連系装置認証証明書（写）
※認証登録品の場合

必要に応じてご提出いただく書類

- ・発電量調整供給兼基本契約申込書（鑑・連記式）
- ・付近図・構内図
- ・「試行的な取り組み」に伴う同意書（低圧発電量調整契約用）
- ・「早期接続の取り組み」に伴う同意書（低圧発電量調整契約用）
- ・出力制御機能付 PCS 等の仕様確認依頼書および仕様書

系統連系協議依頼書の記入例は次ページを参照願います。

低圧配電線への系統連系技術協議依頼票（低圧：再生可能エネルギー発電設備用）

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

「自家発電設備等の低圧配電線との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。

*: 入力必須項目

発電者情報	発電者名義*	サイバーセキュリティ対策については、下記をお守りいただき✓を選択して下さい。 ・弊社製出力制御装置をインターネットに接続する場合は、必ずルーターを利用して下さい。 その際、不正な外部指示や機器の操作の影響が無いように、ルーターのセキュリティやパスワードを適切に設定してください。取扱いの詳細はルーターの取扱説明書を参照してください。 ・なお、ルータ等のネットワークセキュリティに関する技術情報については、ルーターメーカーにお問い合わせください。		
	発電場所住所*			
	主契約種別・容量			
	連絡先			
工事店情報	電気工事店番号			
	電気工事店名*	様		
	ご担当者名*	様		
	連絡先*			

以下の項目をご確認いただき、チェックをお願いいたします。※全数チェックが無い場合はお申込みを差し戻しいたします。

- ✓ 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
 ✓ 発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
 ✓ 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一または、異なる場合は次の通り。
 ※発電者と同一でない場合(氏名): 様 連絡先: 様

発電事業者様がご判断をお願いします。
この内容で問題なければ✓を選択して下さい。※茨城県の一部フリッカ感受エリアにおいては、現場に合わせて選択 (ヨン) の製品をお取付下さい。

現場に合わせて選択

発電設備等概要	連系条件 逆潮流			記録種別			インバータ型毎に①～③へ発電設備情報の入力をお願いします。		
	発電設備①			発電設備②			発電設備③		
発電設備種類*	発電設備種類*		発電設備種類*	発電設備出力*		発電設備種類*	発電設備出力*		kW
発電設備出力*	パネル出力	kW	(太陽光の場合はパネル出力)	発電設備出力*	(太陽光の場合はパネル出力)	発電設備出力*	(太陽光の場合はパネル出力)		kW
インバーター・系統連系保護装置	インバーター認証区分*		インバーター認証装置	インバーター・系統連系保護装置		インバーター・系統連系保護装置	インバーター認証区分*		
インバーター認証区分*	認証品		インバーター認証区分*	インバーター認証装置		インバーター認証区分*	インバーター認証装置		
インバーター認証番号	別紙1-④		インバーター認証番号	インバーター認証番号		インバーター認証番号	インバーター認証番号		
インバーターメーカー*	パナソニック		インバーターメーカー*	インバーターメーカー*		インバーターメーカー*	インバーターメーカー*		
インバーター型式*	別紙1-⑤		インバーター型式*	インバーター型式*		インバーター型式*	インバーター型式*		
電気方式*	単相2線式200V		電気方式*	電気方式*		電気方式*	電気方式*		
インバーター定格出力*	別紙1-⑥	kW	インバーター定格出力*	kW		インバーター定格出力*	kW		kW
インバーター設定力率*	別紙1-⑦		インバーター設定力率*	インバーター設定力率*		インバーター設定力率*	インバーター設定力率*		
電圧上昇抑制機能	109		V	電圧上昇抑制機能		電圧上昇抑制機能	電圧上昇抑制機能		V
受動的方式*	電圧位相跳躍検出		受動的方式*	受動的方式*		受動的方式*	受動的方式*		
能動的方式*	別紙1-⑧		能動的方式*	能動的方式*		能動的方式*	能動的方式*		
並列時許容周波数	別紙1-⑨		並列時許容周波数	並列時許容周波数		並列時許容周波数	並列時許容周波数		
パワコン一体型蓄電池入力欄	パワコン一体型蓄電池入力欄		パワコン一体型蓄電池入力欄	パワコン一体型蓄電池入力欄		パワコン一体型蓄電池入力欄	パワコン一体型蓄電池入力欄		
付属蓄電池有無	付属蓄電池有無		付属蓄電池有無	付属蓄電池有無		付属蓄電池有無	付属蓄電池有無		
蓄電ユニット型式	蓄電ユニット型式		蓄電ユニット型式	蓄電ユニット型式		蓄電ユニット型式	蓄電ユニット型式		
蓄電池容量	kWh		蓄電池容量	kWh		蓄電池容量	kWh		kWh
蓄電池出力	kW		蓄電池出力	kW		蓄電池出力	kW		kW
逆電力検出レベル	W		逆電力検出レベル	W		逆電力検出レベル	W		W
セット数			セット数	セット数		セット数	セット数		

(当時最大受電力の超過について)
発電側課金制度導入に伴う、発電側課金請求対象が当時最大受電力10kW以上となるため、発電設備出力の合計値が9.5~9.999kWとなる発電設備については、同時に最大受電力を9kWといたします。
当該による最大受電電力の決定について、変更を希望の方はご連絡ください。

*****以下、東電PG使用欄*****

引込電柱・設備名	供給当該柱・設備名				系統内隣接柱			隣接店舗			設計番号	
	負荷	系統	引込	標準	設備名	電柱番号	配置	標準	電柱番号	店舗	1	2

一般

太陽光

計器	容量		通信方式	桁	型式		計器 I D 番号			検査		取付指示数		異動時指示数	
	検	比	計器検定番号		二配	亘長	型式	区分	検査年月	CT容量	乗率	合番号	余剰計器検定番号		
	1	2						2					2		

調査結果	結果	調査時期	送電区分	送電日	測定結果	力率	警報区分	同窓	自主検査	不良内容	容量相違	改修期限日	調査月日	調査者	送確日
					越線 漏れ 接地										

検定		二配		電設確認											
1 一般(單一)	3	標準記録	4.5~5.5mm ²												
5 特定(導導形)	4	標準外記録	7.5~5.5mm ²												
6 特定(電子)	5														

年 月 日

出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく、出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して、仕様の確認等を依頼します。

住所	
会社名	
氏名	

記

1. 発電所の名称※1 (設備ID)	()				
2. 発電場所					
3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日	年 月 日				
4. ルール毎の契約容量※2 (ノンファーム対象契約容量)※3	対象外	旧ルール	新ルール	無制限・ 無補償	計
	kW	kW	kW	kW	kW
(ノンファーム対象契約容量)※3	() kW	() kW	() kW	() kW	() kW
5. 出力制御方法※4	<input checked="" type="checkbox"/> 更新スケジュール (インターネット回線有) (原則、こちらを選択)			<input type="checkbox"/> 固定スケジュール (インターネット回線無)	
6. 出力制御に関する連絡先※5	電話番号 (必須)	- -			
	メールアドレス① (必須)				
	メールアドレス② (任意)				
	メールアドレス③ (任意)				
7. 発電所 ID送付先※6	会社名				
	氏名				
	電話番号	-	-		
	E-mail				

※今回取得した個人情報は、発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。

【東京電力パワーグリッド記入欄】

申込番号	
------	--

年 月 日

PCS等系列単位の諸元一覧

発電所の名称				
発電所ID必要数	新規		発行済	

PCS等 系列	適用 ルール ※1	ノン ファーム 対象	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS等容量[kW]		ID 必要数 (出力制御 ユニット数)	出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 発行済発電所IDおよび出力制御機能 以外の仕様変更(連系協議関連事項 のみ)※2
				変更前	変更後	変更前	変更後			
~									(POS等) パナソニック株式会社 製 型式 別紙1-①	発行済発電所ID 電力検出(送信)ユニット品番
~									(POS等) 製 型式	
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	発行済発電所ID
~									(出力制御 ユニット) 製 型式	その他の備考

※1 出力制御の適用ルールを記載（対象外、無制限・無補償、新ルール、旧ルールのいずれかを選択）してください。

※2 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。
(連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)
出力制御機能付PCS等の出力変化時間は10分で設定してください。

【東京電力パワーグリッド記入欄】

申込番号

別紙 1

※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧

①型式	②定格出力	③設定力率	④認証番号	⑤出力	⑥能動的方式	⑦並列時許容周波数	
VBPC227A7	2.7kW	100%(不明、据付後連絡)	MP-0091	2.7kW	その他(Step2.0)	その他	
VBPC230NC1 (定格△△△に△または△マーク有り)	3.0kW	95%(皮相電力一定)	MP-0132	2.85kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
VBPC230NC1 (定格△△△に△△または△マーク有り)	3.0kW	95%(皮相電力一定)	MP-0132	2.85kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
VBPC240AA (定格△△△に△または△マーク有り)	4.0kW	95%(皮相電力一定)	MP-0128	3.80kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
VBPC240AA (定格△△△に△△または△マーク有り)	4.0kW	95%(皮相電力一定)	MP-0128	3.80kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
VBPC255A6 (定格△△△に△または△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0127	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
VBPC255A6 (定格△△△に△△または△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0127	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他	
屋内用集中型	VBPC230NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	3.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0184	3.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC230NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	3.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0184	3.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC240NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	4.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0186	4.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC240NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	4.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0186	4.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC255NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0185	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255NC2 (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0185	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC230NC3	3.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0207	3.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC240NC3	4.0kW	95%(有効電力一定)	MP-0206	4.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC255NC3	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0205	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
屋外用集中型	VBPC255C2 (定格△△△に△または△△△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0066	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255C2 (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0066	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GC1	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0153	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GS2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0189	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GS2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0189	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC255GS2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0189	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC255GS2T (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0200	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GS2T (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0200	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
屋外用マルチ型	VBPC246B3 (製造番号1812xxxxxまで)	4.6kW	95%(皮相電力一定)	MP-0249	4.37kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC246B3 (製造番号2003xxxxx以降)	4.6kW	95%(皮相電力一定)	MP-0170	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC259B3 (製造番号1809xxxxxまで)	5.9kW	95%(皮相電力一定)	MP-0031	5.61kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC259B3 (製造番号1902xxxxx以降)	5.9kW	95%(有効電力一定)	MP-0168	5.9kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
屋内屋外兼用マルチ型	VBPC244B1(W) (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(皮相電力一定)	MP-0123	4.18kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC244B1(W) (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(皮相電力一定)	MP-0123	4.18kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255B1(W) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0122	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255B1(W) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(皮相電力一定)	MP-0122	5.23kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC244GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0187	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC244GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0187	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC244GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0187	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC255GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0188	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0188	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC255GM2(S) (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0188	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC244GM2T (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0198	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC244GM2T (定格△△△に△△△マーク有り)	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0198	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC255GM2T (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0199	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GM2T (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0199	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
	VBPC244GM3T	4.4kW	95%(有効電力一定)	MP-0204	4.4kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC255GM3T	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0202	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
	VBPC255GM3H	5.5kW	95%(有効電力一定)	MP-0203	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) 50.1	
パワコンR	VBPC255GM1R (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0027	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	VBPC255GM1R (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0027	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
パワステS+	LJRC41 / 42 (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0038	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	その他
	LJRC41 / 42 (定格△△△に△△△マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0038	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2) ※	その他
V2H蓄電eneplat (22年度モデル)	LJRE31B / 32B	6.0kW	95%(有効電力一定)	MD-0058	6.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2)	50.1
V2H蓄電eneplat (24年度モデル)	LJRE32C / 3HC	6.0kW	95%(有効電力一定)	MD-0065	6.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2)	50.1
産業用蓄電システム 単相連系タイプ(V2X対応)	LJPCT2 (組合せ品番：XLJVLO0AE パッケージ型番：PLJ-PCT2)	6.0kW	95%(有効電力一定)	MD-0062	6.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2)	50.1

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※(7)並列時許容周波数の項目が「その他」となっている機種は、25年度以降の連系要件に対応しておりません。

※パワコンR：パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合。充放電コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※パワステS+：パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※V2H創蓄eneplat：パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

①型式 設置するパワコン品番を記入してください。

②定格出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率100%時の値を記入)

③設定力率 電力会社の指示に従ってください。

④皮相電力 整定範囲は仕様書の定格仕様のページの「出力基本波功率」の欄を参照(設定力率時の値を記入)

⑤出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)

別紙2

VBPC259B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0168品の場合は下記3か所の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0031 品 (製造番号1809xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0168 品 (製造番号1902xxxxX以降)の場合
設定力率	95%(皮相電力一定)	95%(有効電力一定)
出力	5.61kW	5.9kW

別紙3

VBPC246B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0049品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0170品の場合は下記項目の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0049 品 (製造番号1812xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0170 品 (製造番号2003xxxxX以降)の場合
出力	4.37kW	4.4kW