




△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・一般照明との連動はできません。
- ・センサ器を使つての多箇所検知はできません。
- ・自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。



・照射角度はボルトをゆるめて変えてください。



・点灯順序




- *1. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせると連続点灯に切り替わります。
 - ・設定した明るさより周囲が明るいときは切り替えできません。
 - ・連続点灯のままにいても、周囲が明るくなると自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
 - ・周囲が暗くても、連続点灯は最長15時間で自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
- *2. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。


- ・60形(40W)
- ・75形(60W)
- ・ハイビーム電球使用可能
- ・NaPiOnセンサ付(明るさセンサ付)
- ・防犯フラッシュ型
- ・ON/OFF型
- ・照射方向可動型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。図面方向以外には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離は0.3m以上はなしてください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。



- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。



注記) センサの仕様はLWC84075Y-KGを参照してください。

本図面は2枚1組です


1/2

付属ランプ	100形(80W)ハイビーム電球(光束型・110V用・E26)	6	ソケット		E 2 6	品番
W・数	最大80×1	5	取付板パッキン	EPTスポンジゴム	黒	防雨型
器具質量	1.4Kg	4	取付板	亜鉛鋼板(t1.6)		LWC84075Y
特記事項		3	アーム	アルミダイカスト	プラチナメタリックレザーステンレス塗装	生産終了品
		2	フランジ	アルミダイカスト	プラチナメタリックレザーステンレス塗装	本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	プラチナメタリックレザーステンレス塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		


動作説明

・センサ点灯は以下の4通りのモードが使用できます。（フラッシュ開始時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。）


【防犯設定時間後モード】




【防犯すぐモード】




【ON-OFFモード】



【明るさセンサモード】



ツマミの設定



注) 1. 必ず壁スイッチを設置してください。

・連続点灯への切り替え操作ができません。

・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。

・壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にパラツキが発生するおそれがあります。

2. 周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

・器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約5 lx～無限大の範囲で調整できます。

■フラッシュ開始時間調整ツマミ

・人を検知してからフラッシュを開始するまでの時間（秒）を設定できます。【防犯設定時間後モード】

・「すぐ」に合わせると、【防犯すぐモード】になります。


・「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。

・「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。


検知範囲

（検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。）


・前方へ20度可動させた場合




・横方向へ20度可動させた場合



・可動角度0度の場合



・手前（器具側）へ20度可動させた場合



注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。

・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

LWC84075Y

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社