Panasonic®

取扱説明書

保管用

レセップ灯（一般屋内用）

品番　NNN(H)51800

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●天井取付及び壁面取付専用器具です。
右図の様な場所に取付けると器具の火災・落下のおそれがあります。
●表示された電源電圧AC100V（定格電圧±6%）で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
●本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



⚠ 注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
●ＬＥＤ電球専用器具です。ＬＥＤ電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は一回路当り8台以下を目安に配線してください。(8台を超える場合は、２０A程度の電磁開閉器などにより制御してください)
●ＬＥＤ電球（調光器対応）を使用する場合は、ＬＥＤ電球の取扱い上のご注意をご確認ください。
また、当社適合ライトコントロールと組合せてご使用ください。
＜適合ライコン＞ ライトマネージャーFx+信号変換インターフェース・LED電球用、ライトコントロール(白熱灯・電子トランス用)
●ＬＥＤ電球（調光器非対応）はライトコントロールなどの調光器やあかりモコンアダプタとの併用はできません。
（１００%点灯でも使用不可です）破損、発煙、短寿命の原因となります。
●器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。変色の原因となります。
●壁面取付する場合、人が容易に触れる恐れのない場所(床面から1.8ｍ以上)に取付けてください。
やけど・落下の原因となります。

各部のなまえと取付方法



器具の取付・取外しは
手袋などの保護具を使用する。
けがのおそれがあります。



1. 取付前の確認をする

・器具質量(0.3kg)に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。(使用するランプにより器具質量は異なります)
不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 電源線をソケットに接続する

・必ず電源を切ってから、電源線差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
・ソケットの送り容量は12Aです。
・壁スイッチ1個当たり8台までご使用ください。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。

3. ソケット台を取付ける

・ソケット台を付属の木ネジ2本で取付けてください。
不備がありますと落下の原因となります。

4. 本体を取付ける

・本体とソケットを合わせ、本体を押し上げてください。
不備がありますと落下の原因となります。

5. ランプを取付ける(別売)

・ランプを確実に締め付けてください。
不備がありますと火災、落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

・ご使用前に､この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。
●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

⚠ 注意

●器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。　※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021BA)
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

使用上のご注意

●LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上の注意をご確認ください。

保証について

●保証について ‥‥‥ この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について ‥‥‥ 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間 ‥‥‥ 弊社は、この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

●器具の清掃について ‥‥ 汚れを落とす場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。また器具の丸洗いは絶対にしないでください。
●ランプ交換について ‥‥ 本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

適合ランプ(E26)	
LED電球 ボール電球タイプ	LDG11L(D)-G/95/W LDG6L(D)-G/95/W LDG4L(D)-G/95/W LDG6L(D)-G/70/W LDG4L(D)-G/70/W
LED電球 一般電球広配光タイプ	LDA8L-G/K60E/S/W LDA7D-G/K60E/S/W
LED電 球 一般電球広配光タイプ(調光器対応)	LDA7L(D)-G/D/S/K6

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

⚠ 注意

●感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください
●やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないこと

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット 〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニック　照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709(フリーダイヤル)　0120-872-460(FAX)

T1114−040519