Panasonic

取扱説明書

保管用

ＬＥＤダウンライト（一般屋内用）

品番 NDN(H)86930S・NDN(H)86931S・NDN(H)86932S・NDN(H)86933S
NDN(H)86935S・NDN(H)86936S・NDN(H)86937S・NDN(H)86938S
NDN(H)96930S・NDN(H)96931S・NDN(H)96932S・NDN(H)96933S
NDN(H)96935S・NDN(H)96936S・NDN(H)96937S・NDN(H)96938S

下記組合せは、公共施設用照明器具型番となります。

公共施設用照明器具型番	本体品番	LED 電源ユニット品番
LRS1-85	NDN96935S	NNK99001NLZ9

・器具の取りつけには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。
火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

ブローイング施工不可　グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具の改造および構成部品（ＬＥＤ、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取りつけ部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。
火災の原因となります。
●水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井には取り付けない。
火災・落下の原因となります。
●必ず適合するＬＥＤ電源ユニット（別売：適合品番はＬＥＤ電源ユニット仕様欄参照）を使用する。
火災・破損の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。
過熱による火災の原因となります。
●起動方式ＲＹ９のＬＥＤ電源ユニットを使用する場合は、ＬＥＤ電源ユニットの取扱説明書の警告事項もご確認ください。



⚠注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。
火災・感電・サビの原因となります。
●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
●周囲温度は、５℃～３５℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。
●振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。
●器具の取りつけ取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

●通電した状態でコネクタの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。
●コネクタを接続していない状態で通電した場合には、電源遮断後 10 秒以上経過してからコネクタを接続してください。
電源遮断後すぐにコネクタを接続すると故障の原因となります。
●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。
サビや変色の原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
●器具は当社適合ライトコントロールと組合わせてご使用ください。他のライトコントロールを使用すると、
器具故障の原因となります。
●漏洩電流値が、点灯時より片切消灯時の方が大きくなりますので、漏電警報機等の感度設定はご注意ください。
●起動方式ＲＹ９のＬＥＤ電源ユニットを使用する場合は、ＬＥＤ電源ユニットの取扱説明書の【施工上のご注意】、
【システム動作に関するご注意】もご確認ください。

取説 No. NDN96930S-TA4

各部のなまえと取りつけ方

ロックウール等の柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取りつける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板・木片等）を入れてください。
補強材のない場合、器具ズレ・光モレの原因となります。

⚠注意	器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する **けがのおそれがあります**





これは一部簡略化した図です。

結線図

6 ボルト吊りの場合



6



6 取付金具の場合



〈はずす方法〉
（器具の方向調整の場合）



片側ずつ押して取付金具をはずす。
はずれる時はカチッと音がします。

1. 取付前の確認をする

- 器具質量（ＬＥＤ電源ユニット含む：表１参照）に十分に耐えるよう取付金具又は吊りボルト取付部の強度を確保する。（吊りボルトは、Ｗ３／８又はＭ１０を使用する）
  不備がありますと器具落下の原因となります。
- 本体識別記号とＬＥＤ電源ユニット識別記号が一致する事を確認する。

＜表１＞

組み合わせＬＥＤ電源ユニット	器具質量
NNK75001NRY9、NNK99001NRY9	約2.0kg
上記以外	約1.9kg

2. 天井にφ 250 ± 2 mmの埋込穴をあける

不備がありますと器具落下・天井と枠の隙間の原因となります。
※精度良く埋込穴をあけるのにダウンライトカッターをおすすめします。

3. 反射板を取り外す

4. コネクタを接続する

- 通電する前に、ＬＥＤ電源ユニット側と本体側のコネクタを下図のように確実に差し込む。
- 通電した状態でコネクタの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。
  （コネクタ接続前に通電すると安全機能が働き、その後差し込んでも点灯しません。一旦電源を切り、再投入してください。）

4 ツメが掛かっていることを確認する



5. ＬＥＤ電源ユニットに電源線、アース線、信号線を接続し、設置する。

- 適合するＬＥＤ電源ユニットにより異なります。
  詳しくはＬＥＤ電源ユニットの取扱説明書を参照ください。

6. 本体を取りつける

ボルト吊りの場合

本体変形防止のため、左図のように位置決め用Wナットを設置しWナット方式でゆるまないように取りつける。
（吊りボルトは、Ｗ３／８又はＭ１０を使用する。）
不備がありますと落下の原因となります。

取付金具の場合

①取付金具（３ヶ所）を本体上部へとどめておく。
②取付金具を内側へ押さえながら、天井に挿入する。
③仮止め状態とする。
④取付金具を引き下げて、本体を確実に固定する。

7. 反射板を取りつける

- 取付バネをバネ受け部に合わせて押し縮め、反射板を水平に保ちながら静かに最後まで押し上げる。
  不備がありますと落下の原因となります。

7



〈はずす方法〉



取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の改造および構成部品（ＬＥＤ、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。



⚠注意

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。
火災・感電の原因となります。
●ＬＥＤを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
●お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年（※１）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。　※１：使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
・３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●起動方式ＲＹ９のＬＥＤ電源ユニットを使用する場合は、ＬＥＤ電源ユニットの取扱説明書の注意事項もご確認ください。

■ＬＥＤ照明器具の光源寿命（※２）は、６０，０００時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）
※２：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の８０%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

●ＬＥＤには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●ＬＥＤは交換できません。
●レンズ部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。レンズの汚れ・破損の原因となります。
●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
●調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
・同一器具またはシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
・調光器と器具を同時に電源ＯＦＦ/ＯＮしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
・ライトマネージャーＦｘと組合せて使用した場合、フェード時間を３秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約３秒のフェードがかかります。
●起動方式ＲＹ９のＬＥＤ電源ユニットを使用する場合は、ＬＥＤ電源ユニットの取扱説明書の【使用上のご注意】もご確認ください。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は１年間です。
消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

⚠注意 必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞ ・ 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



■本体仕様

識別記号　A１４		
750形一般光色タイプ		
本体品番	光色	配光
NDN(H)86930S	昼白色	広角タイプ
NDN(H)86931S	白色	
NDN(H)86932S	温白色	
NDN(H)86933S	電球色	
NDN(H)86935S	昼白色	拡散タイプ
NDN(H)86936S	白色	
NDN(H)86937S	温白色	
NDN(H)86938S	電球色	

識別記号　A１６		
1000形一般光色タイプ		
本体品番	光色	配光
NDN(H)96930S	昼白色	広角タイプ
NDN(H)96931S	白色	
NDN(H)96932S	温白色	
NDN(H)96933S	電球色	
NDN(H)96935S	昼白色	拡散タイプ
NDN(H)96936S	白色	
NDN(H)96937S	温白色	
NDN(H)96938S	電球色	

■ＬＥＤ電源ユニット仕様

ＬＥＤ電源ユニット品番	組み合わせ本体	識別記号	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
NNK75001NLZ9	750形一般光色タイプ	A14	AC100V	50/60Hz	59.1W	0.59A
			AC200V			0.30A
			AC242V			0.25A
NNK75001NRY9			AC100V		60.5W	0.61A
			AC200V			0.31A
			AC242V			0.26A
NNK99001NLZ9	1000形一般光色タイプ	A16	AC100V		75.5W	0.76A
			AC200V			0.38A
			AC242V			0.31A
NNK99001NRY9			AC100V		75.8W	0.76A
			AC200V			0.38A
			AC242V			0.32A

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709（フリーダイヤル）0120-872-460(FAX)

N0518-040819