

品番 NDN(H)27510S・NDN(H)27511S・NDN(H)27512S・NDN(H)27513S
NDN(H)27515W・NDN(H)27516W・NDN(H)27517W・NDN(H)27518W

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。



警告


●施工は、取扱説明書にしたがい確実に施工を行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具の改造および構成部品（LED、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。火災の原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井には取り付けない。火災・落下の原因となります。

●必ず適合するLED電源ユニット（別売：適合品番はLED電源ユニット仕様欄参照）を使用する。火災・破損の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。

●起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の警告事項もご確認ください。



注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。

●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。

●周囲温度は、5℃～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。

●振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。

●ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

●通電した状態でコネクタの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。

（通電した状態でコネクタを接続すると、差し直しても点灯しません。一旦電源を切り再投入してください。）

●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

●LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●漏洩電流値が、点灯時より片切消灯時の方が大きくなりますので、漏電警報機等の感度設定はご注意ください。

●起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の【施工上のご注意】、【システム動作に関するご注意】もご確認ください。




⚠ 注意

- ・ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。
天井材破損・器具ズレの原因となります。

1 取付天井厚
7 ~ 25mm

2 埋込穴
 $\phi 125 \begin{smallmatrix} +2 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

これは一部簡略化した図です。




- ・ 器具質量（LED電源ユニット含む：表1参照）に十分に耐えるよう取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具ズレの原因となります。
- ・ 起動方式RY9との組み合わせの場合、施工時の埋込深さ（図1参照）を確認する。
不備がありますと器具変形及び施工できない原因となります。
- ・ 本体の識別記号とLED電源ユニットの識別記号が一致すること。

組み合わせLED電源ユニット	器具質量
起動方式RY9	約1.0kg
上記以外	約0.8kg

LED電源
ユニット

天井材

105 mm
以上



3

バンド

①取付バネのバンドより ②バンドを外す
下側部分を押しながら

- ・通電する前に、LED電源ユニット側と本体側のコネクタを下図のように確実に差し込む。
- ・通電した状態でコネクタの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。
(コネクタ接続前に通電すると安全機能が働き、その後差し込んでても点灯しません。一旦電源を切り、再投入してください。)

本体側コネクタ

LED電源ユニット側コネクタ

カチッとするまで
確実に差し込む

ツメ

ツメが最後まで掛かっていない


注) 本体を取外す場合は、枠の取外し溝よりゆっくり引き下げ、取付パネ(3ヵ所)を押し縮めながら取り外す。
不備がありますと天井材破損の原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（LED、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事に相談する。火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。



⚠ 注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災・感電の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・ LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・ 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・ 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・ 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の注意事項もご確認ください。

- LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）
※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDは交換できません。
- レンズ部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。レンズの汚れ・破損の原因となります。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
 - ・ 同一器具またはシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・ 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・ 調光器と器具を同時に電源OFF/ONしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ ライトマネージャーF×と組合せて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。
- 起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の【使用上のご注意】もご確認ください。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ




注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>

・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



■本体仕様

一般光色タイプ (60・100・150・200・250 形兼用) A0・A2・A4・A6・A8		
本体品番	光色	配光
NDN(H)27515W	昼白色	拡散タイプ
NDN(H)27516W	白 色	
NDN(H)27517W	温白色	
NDN(H)27518W	電球色	
NDN(H)27510S	昼白色	広角タイプ
NDN(H)27511S	白 色	
NDN(H)27512S	温白色	
NDN(H)27513S	電球色	

■LED電源ユニット仕様

LED電源ユニット品番	組み合わせ本体	識別記号	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	突入電流
NNK06010NLE9	60～250形 兼用 一般光色タイプ	A0	AC100V	50/60Hz	4.6W	0.046A	6A
			AC200V			0.027A	
			AC242V			0.026A	
NNK06011NLG1			AC100V		5.3W	0.057A	－
NNK10001NLE9 NNK10001NLZ9/LJ9		A2	AC100V		7.6W	0.077A	6A
			AC200V			0.042A	
			AC242V			0.037A	
NNK10001NRY9			AC100V		8.4W	0.085A	6A
			AC200V			0.046A	
			AC242V			0.040A	
NNK16001NLE9 NNK16001NLZ9/LJ9		A4	AC100V		12.4W	0.128A	6A
			AC200V			0.067A	
			AC242V			0.057A	
NNK16001NRY9			AC100V		13.3W	0.137A	6A
			AC200V			0.071A	
			AC242V			0.060A	
NNK20010NLE9 NNK20010NLZ9/LJ9		A6	AC100V		15.5W	0.159A	6A
			AC200V			0.082A	
			AC242V			0.069A	
NNK20010NRY9			AC100V		15.9W	0.165A	6A
			AC200V			0.084A	
			AC242V			0.071A	
NNK25010NLE9 NNK25010NLZ9/LJ9		A8	AC100V		19.3W	0.200A	－
			AC200V			0.101A	
			AC242V			0.085A	
NNK25010NRY9			AC100V		19.9W	0.206A	－
			AC200V			0.104A	
			AC242V			0.088A	

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709 (フリーダイヤル) 0120-872-460 (FAX)

N0518-030420