

高性能スイッチのLED照明器具接続台数表

2018年8月現在
Ver.27

品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」はコチラ
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	かつてにスイッチ系列 (アドバンスシリーズ含む)							eワイヤレスシリーズ		ワイヤレスリモコンスイッチ系列					
	天井取付 壁取付	天井取付 壁取付	壁取付	壁取付	軒下天井取付	天井取付 壁取付 軒下天井取付※2 屋側壁取付※2	天井取付 壁取付 軒下天井取付※2 屋側壁取付※2	3Aタイプ	8Aタイプ	とったらリモコン 光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット (コードペンダント用)※5			とったら リモコン		
仕様	1.2A	1.2A	2A	1.2A	2A	3A	8A	3A	8A	3A			4A		
配線方式	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	2線式	3線式/4線式 ※4	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	2線式	2線式	2線式(3路タイプ)	3線式/4線式	3線式/4線式		
品 番	WTK2611K WTK26111K WTK2614K WTK2604 WTK1614W WTA1614□	WTK2311 WTK23111 WTK2314 WTK2304 WTK1314W	WTK1811□ WTK18115□ WTK1211W WTK12115W WTK1811S WTK18115S WN5622K WN5692K	WTA1811□ WTK1811□K WTK18115WK WTK1511W WTK1811SK WTK18115SK WTA1811□K	WN56609	WTK1411□K WTK2411K WTK24111K WTK34314□ WTK3431K/AK WTK4431/B WTK2401K WTK1411SK WN5640K WN56009 WN560029 WN56089 WN568029 WTA1411□K WTA14119□	WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582 WTK3481/A WTK4481K WTK44812 WTK44819/B WTK44812K WTK64810	(受信器) WTE1203W	(受信器) WTE1208W	WTC56219□ WTC56519□ (受信器) WTC562159□ WTK5621S (受信器) WTK56919S	(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W (受信器) WTC562152W	WH7015WKP ※5 WH7016WP ※5 (受信器) WH70155WK ※5	WTC56318W WTC56418W (受信器) WTC563159W		
● 当社製 住宅用LED照明器具との接続 右記でご品番ごとにご確認いただけます		品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」はコチラ http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html													
● 簡易計算表 容量計算タイプのスイッチは以下表で簡易確認ができます															
当社製 LED照明器具	電源ユニット 内蔵型 (一体型)	消費電力	0.2W~10W未満	6台				12台	24台					20台	
			10W~110W未満	60W				120W	240W					200W	
	電源ユニット別置型			60W				120W	240W					200W	
	ソケットプルLED		100形	5台	5台	9台	計算は コチラ	11台	22台	11台		11台	11台	11台	18台
			150形	4台	4台	6台		8台	16台	8台		8台	8台	8台	13台
			200形	3台	3台	5台		6台	12台	6台		6台	6台	6台	10台
	LED電球		E11 / E17	3灯	3灯	7灯		×※2	7灯 ※2	14灯 ※2	7灯	10~14台	7灯	7灯	7灯
		E26 (装飾電球除く)	3灯	3灯	7灯	×※2		7灯 ※2	14灯 ※2	2~7灯 ※3	10~14台	2~7灯	2~7灯 ※4	7灯	10灯
● 当社製 施設・店舗用照明器具 ● 他社製 LED照明器具 入力電流・突入電流の合計を記載以下でお使いください			入力: 1A 突入: 130A					入力: 2.5A 突入: 130A	入力: 6.6A 突入: 260A						入力: 3.3A 突入: 250A

かつてにスイッチは、短時間にスイッチを押して点灯状態が切り替わるタイプ(全灯→調光 等)の照明器具は接続できません。(消灯直後に検知すると、点灯状態が変わってしまいます)
 他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。

※表中の台表示は照明器具の接続可能台数を表しています。LEDの個数ではありません。

※2 屋側・軒下取付タイプ: LED電球(防雨型LED照明器具を除く)の屋外での使用はできません。雨水、湿気、直射日光、雷サージによるランプ故障・短寿命の原因となります。

※3 下限台数以下でご使用の場合は、ほたるスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。

※4 3路配線対応形子器と組み合わせた場合の灯数。3路配線対応形子器と組み合わせて下限灯数以下でご使用の場合は、ほたるスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。

※5 ペンダントタイプ専用となります。(最大接続台数は1台となります。)照明器具の形状によってはご使用できない品番もありますので商品仕様をご確認の上、ご使用ください。

高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

2018年8月現在
Ver.27

品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」はコチラ
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	24時間タイムスイッチ系列		ここでもセンサ		タイマスイッチ系列 (アドバンスシリーズ系列含む)					アドバンスシリーズ系列							
	照明リモコン 受信スイッチ	光線式 ワイヤレス	あけたらタイマ		24時間 デジタル タイム スイッチ	遅れ消灯	換気扇連動	一時点灯		タッチ 浴室換気 スイッチセット	タッチスイッチ (リクモナル)	とつたらリモコン					
仕様	2A	6A	2A	3A	4A(照明)	2A	1.5A	3A	2A(照明)	1A	3A	2A(照明)	2A	2.4A			
配線方式	2線式	3線式/4線式	2線式		3線式/4線式	2線式	2線式					3線式	3線式	2線式			
品 番	WTC55216W WTC55215W	WS74019 WS74029 (受信器) WS75019 WS75029	WTC5331WK WTC53315WK WTC5331S WTC53315S	WTC5332W WTC5332S	WTC5333W WT5531WK	WTC5360W (受信器) WTC5365W	WTC53715W WTC53716W	WTC5373W	WTC5383□ WTA5383W	WTC5472W	WN5472K	WTY53916W	WTY5401W WTY5302W ※4 WTY5332W ※5	WTA56512W WTA56512H WTA56512F (受信機) WTA5693W WTA5693H WTA5693F			
<p>● 当社製 住宅用LED照明器具との接続 右記でご品番ごとにご確認いただけます</p> <p style="text-align: center;">品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」はコチラ http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html</p>																	
<p>● 簡易計算表 容量計算タイプのスイッチは以下表で簡易確認ができます</p>																	
当社製 LED照明器具	電源ユニット 内蔵型 (一体型)	消費 電力	0.2W~10W未満	12台		20台	20台							12台	12台		
			10W~110W未満	120W		200W	200W								100W	100W	
		電源ユニット別置型		120W		200W	200W									100W	100W
	ソケットプルLED		100形	9台	11台	9台	11台	18台	18台	9台	- ※6	- ※6	9台	- ※6	- ※6	10台	10台
			150形	6台	8台	6台	8台	13台	13台	6台	- ※6	- ※6	6台	- ※6	- ※6	7台	7台
			200形	5台	6台	5台	6台	10台	10台	5台	- ※6	- ※6	5台	- ※6	- ※6	7台	7台
	LED電球		E11 / E17	7灯	7灯	7灯	7灯	10台	10台	7灯	2~3灯	2~3灯	3灯	2~3灯	2~3灯	7灯	7灯
E26 (装飾電球除く)			7灯	7灯	7灯	7灯	10台	10台	7灯	2~3灯	2~3灯	3灯	2~3灯	2~3灯	7灯	7灯	
●当社製 施設・店舗用照明器具 ●他社製 LED照明器具 入力電流・突入電流の合計を記載以下でお使いください			入力: 5A 突入: 100A		入力: 3.3A 突入: 250A	入力: 3.3A 突入: 250A								入力: 1.6A 突入: 250A	入力: 1.6A 突入: 250A		

計算はコチラ

※3ページ目の当社製のLED照明器具およびLED電球をご使用ください。表に記載のない照明器具を接続すると誤動作やちらつきが発生する可能性があります。
 他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。 Oタイプ: 最小入力幅(200ms以上)を満たさないため不可

※表中の台表示は照明器具の接続可能台数を表しています。LEDの個数ではありません。
 ※2 下限台数以下でご利用の場合は、ほたるスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。

※4 1回路分の接続台数です。
 ※5 ON/OFFスイッチの接続台数です。お好み点灯スイッチは「調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球含む)接続台数表」を確認ください。
 ※6 表中の — 表示は未確認もしくは確認中の組合せとなります。