

P型 1級複合受信機

外 観



特長		<table border="1"> <tr> <td>DM機能</td> <td>監視： 感知器外部配線 (自火報・防排煙) 地区ベルヒューズ ロックヒューズ 表示： 断線灯点滅表示</td> </tr> </table>	DM機能	監視： 感知器外部配線 (自火報・防排煙) 地区ベルヒューズ ロックヒューズ 表示： 断線灯点滅表示
DM機能	監視： 感知器外部配線 (自火報・防排煙) 地区ベルヒューズ ロックヒューズ 表示： 断線灯点滅表示			
自 火 報 部	国家検定型式番号	受第 54 ~ 28 ~ 2号		
	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1 - P2) 消費電力：別表 参照		
	予備電源	DC24V 1200mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV9810 (充電方式：トグル充電25mA) 型式：NR-SCF2×10 鑑定型式番号：鑑予第54～79号		
	感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流54mA 外部配線抵抗 往復50 以下 (C(-) - L1(+)...Ln)		
	終端器	定電圧ダイオード(無極性) 当社専用終端器 BV98717		
	感知器接続数	当社煙感知器1回線当り20コまで		
	主音響装置	電子ブザー (内蔵 断続音) 85 (dB) 以上		
	増設主音響装置	DC24V 30mA (BM(+)-BM(-))		
	地区音響装置	DC24V 400mA (Bc(-)-Bc(+)...Bn) 地区ベル BV9217 20コ接続可能 一斉鳴端子 (Bc(-)-BL(+)) 出火階直上階鳴動端子 (Kc-K1...Kn)		
	表示灯	AC24V 1A (U1 - U2) 表示灯 BV8011 16コ接続可能		
	副受信機・非常放送設備等	無電圧接点 (Ec - E1...En) 接点容量 45W (110V以下 1.5A以下) (Kc - K1...Kn) ただし、一斉鳴動方式の場合のみ		
	直流外部電源	DC24V 90mA /1回線 合計450mA		
消火栓始動	無電圧接点 (H1-H2-H3-H4) 接点容量 60W (110V以下 2A以下) 始動確認灯 24V 5mA (HL1 - HL2)			
移報接点	無電圧接点 (移報停止：Fd - Fa - Fb 移報停止なし：Fc - Fa - Fb) 接点容量 60W (110V以下 2A以下)			
防 排 煙 部	BCJマーク使用許可番号	BCJ - 防災 - 82 - A - 74		
	常用電源	AC100V 50/60Hz (DP1 - DP2) 消費電力：別表 参照		
	予備電源	別表 参照		
	感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流54mA (DLC (-) - DL1(+)...DLn)		
	終端器	定電圧ダイオード(無極性) 当社専用終端器 V98717		
	煙感知器接続数	当社煙感知器1回線当り20コまで		
	主音響装置	電子ブザー 断続音 30mA 85(dB)以上		
	増設主音響装置	DC 24V 20mA (DB(+)-DB(-))		
	直流外部電源	DC24V 330mA (D(+)-D(-))		
	副受信機	DC24V (D(+)-DI1...DIn)		
ロック接続容器	DC24V 1回線当り最大容量 2A 全回線同時作動最大容量 2A (Dc(-)-D1(+)...Dn)			
移報接点	無電圧 接点容量 (DC30V 2A)・各回線毎... a接点のみ (DEC1・DEC2 - DE1...DEn) ・代表接点... a,b接点 (DFc - DFa - DFb)			
諸表示	電源	(N(+)-N(-)) 41mA/1窓 (ランプ) 30mA (ブザー)		
	表示窓端子音響装置	DC24V 短絡電流 71mA (Nc(-)-J1(+)...J3) 外部配線抵抗往復50 以下 内蔵 (電子ブザー断続音) 65(dB)ホン以上		
使用周囲温度	-10 ~ +40			
主要部品材質 (扉・函・枠)	鋼板 (SPCC) 板厚=1.6mm 色彩：マンセル6Y8/1.5 メラミン焼付塗装			
その他	自火報電話：ジャック方式 同梱物：電話機2台、予備品1セット			

(別表)自火報消費電力

品 種		警戒時最大	警報時最大
自火報回線	防排煙回線		
10L	3L	46VA	109VA
10L	5L	46VA	109VA
10L	10L	46VA	109VA
15L	3L	53VA	117VA
15L	5L	53VA	117VA
15L	10L	53VA	117VA
20L	10L	62VA	125VA

(別表)防排煙消費電力・予備電源

品 種		警戒時最大	警報時最大	予備電源
自火報回線	防排煙回線			
10L	3L	27VA	111VA	B
10L	5L	28VA	121VA	C
10L	10L	26VA	143VA	D
15L	3L	27VA	111VA	B
15L	5L	28VA	121VA	C
15L	10L	26VA	143VA	D
20L	10L	26VA	143VA	D

防排煙部予備電源

- A. DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV9820
(充電方式 : トリクル充電 10mA)
型式 : NR-AAF2 × 10 鑑定型式番号 : 鑑予第 54 ~ 77号
- B. DC24V 1200mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV9810
(充電方式 : トリクル充電 25mA)
型式 : NR-SCF2 × 10 鑑定型式番号 : 感予第 54 ~ 79号
- C. DC24V 1650mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV98105
(充電方式 : トリクル充電 33mA)
型式 : NR-C-F2 × 10 鑑定型式番号 : 鑑予第 54 ~ 84号
- D. DC24V 3500mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV98104
(充電方式 : トリクル充電 70mA)
型式 : NR-D-F2 × 10 鑑定型式番号 : 鑑予第 54 ~ 78号