

ライトコントロールのLED電球適合表

Ver.8

対象商品 姿 図	ライトマネージャー Fx						
	記憶式6回路 (親器)	記憶式4回路 (親器)	ライトマネージャー Fx親器+ 信号変換インターフェースLED電球用	ライトマネージャー Fx親器+ 信号変換インターフェースON/OFF用			
品 番	NQ28861 NQ28861K	NQ28841 NQ28841K	NQ28861+NQL10101 NQ28841+NQL10101 NQ28861K+NQL10101 NQ28841K+NQL10101	NQ28861+NQL10131 NQ28841+NQL10131 NQ28861K+NQL10131 NQ28841K+NQL10131			
E26口金 一般電球タイプ/クリア電球タイプ/ハイビーム電球タイプ							
LDA7L-G/D/S/K6	7.3W	0.115A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA7D-G/D/S/K6			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA7L-G/K40/D/W	7.1W	0.11A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA7D-G/K40/D/W			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA7L/C/D/W/2	6.8W	0.1A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDR16L-W/D/W	16.0W	0.178A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
E17口金 小形電球タイプ/クリア電球タイプ/シャンデリア電球タイプ							
LDA6L-G-E17/K50/D/S/W	6.4W	0.098A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA6D-G-E17/K50/D/S/W			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA6L-E17/D	6.4W	0.1A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA6D-E17/D			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA6L-E17/D/BH	6.4W	0.098A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA6D-E17/D/BH			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA5L-E17/C/D/W	5.0W	0.078A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDA5L20-E17/C/D/W			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDC5L-E17/C/D/W/2	5.0W	0.078A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
E11口金 ハロゲン電球タイプ							
LDR5L-M-E11/D	4.6W	0.07A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDR5W-M-E11/D			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDR5L-W-E11/D	4.6W	0.07A	調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
LDR5W-W-E11/D			調光器対応 タイプ	×	×	最大2A/回路	×
非調光タイプ							
全種		非調光		×	×	×	ON/OFFのみ 最大7A/回路

対象商品 姿 図	ライトコントロール (白熱灯・電子トランス用)			
	品 番	NQ20615		
E26口金 一般電球タイプ/クリア電球タイプ/ハイビーム電球タイプ				
LDA7L-G/K40/D/W	7.1W	0.11A	調光器対応 タイプ	1～15灯
LDA7D-G/K40/D/W			調光器対応 タイプ	
LDA7L/C/D/W/2	6.8W	0.1A	調光器対応 タイプ	1～15灯
LDR16L-W/D/W	16.0W	0.178A	調光器対応 タイプ	1～6灯
E17口金 小形電球タイプ/クリア電球タイプ/シャンデリア電球タイプ				
LDA6L-G-E17/K50/D/S/W	6.4W	0.098A	調光器対応 タイプ	1～12灯
LDA6D-G-E17/K50/D/S/W			調光器対応 タイプ	
LDA6L-E17/D	6.4W	0.1A	調光器対応 タイプ	3～20灯
LDA6D-E17/D			調光器対応 タイプ	
LDA6L-E17/D/BH	6.4W	0.098A	調光器対応 タイプ	3～20灯
LDA6D-E17/D/BH			調光器対応 タイプ	
LDA5L-E17/C/D/W	5.0W	0.078A	調光器対応 タイプ	3～20灯
LDA5L20-E17/C/D/W			調光器対応 タイプ	
LDC5L-E17/C/D/W/2	5.0W	0.078A	調光器対応 タイプ	3～20灯
E11口金 ハロゲン電球タイプ				
LDR5L-M-E11/D	4.6W	0.07A	調光器対応 タイプ	3～20灯
LDR5W-M-E11/D			調光器対応 タイプ	
LDR5L-W-E11/D	4.6W	0.07A	調光器対応 タイプ	3～20灯
LDR5W-W-E11/D			調光器対応 タイプ	

*非調光タイプはご使用いただけません。

- ※灯数は、2019年5月時点における確認済み灯数となります。
- ※ひととセンサタイプ/明るさ・光色切替えタイプLED電球は接続できません。
- ※下記の現象については、調光器対応形LED電球の性能に由来する現象です。詳しくは調光器対応形LED電球の取扱説明書をご確認ください。
 - ・調光した時の明るさや電力の変化は白熱灯とは異なります。
 - ・調光つまみを0%の状態から点灯するとき、調光つまみを白熱灯の場合より多めに操作しないと点灯しない場合があります。
 - ・調光つまみの位置によっては、電源スイッチを入れても点灯までに時間がかかる場合があります。
 - ・調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
 - ・複数のLED電球を1つの調光器で使用する場合は、調光つまみが暗い状態ではLED電球の特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で調光使用してください。
 - ・調光した場合に、わずかに「ジー」という音がすることがあります。
 - ・調光時にLED電球がちらつく場合は、調光器のつまみを操作して、ちらつかない位置で使用してください。