NQ79950K

㊟※
JASTO-PZ
幅820・高216・奥行700・重38.0kg
仕様:入力電源：AC100V±10%　50／60Hz
制御調光回路数：8192回路
制御チャンネル数：4096チャンネル(ディマー／カラーで自由配分)
調光制御信号：DMX512(USITT1990)×4系統・DMX-Ethernet(AX・sACN・Art-Net)×16ユニバース
操作部：プレイバック：クロス／ムーブフェーダ GO/STOP/Rev
操作部：サブマスタ：20本×50ページ×10バンク
操作部：マルチフェーダ：10本×50ページ
操作部：ディマー：縦エンコーダ×1
操作部：カラー／PTFC：横エンコーダ×4(カラー、パン、チルト調整)
操作部：プリセットフェーダ：《3段20本単位で増設可能(最大120本)》
シーン記憶数：合計1000キュー(10シーケンス)
チェイス／エフェクト記憶数：500(トータル1000ステップ)／500(トータル1000プロット)
シーン記憶方式：ライブ記憶方式とトラッキング記憶方式を選択可能
表示部：21型タッチパネル
Ethernet：10BASE-T／100BASE-TX　自動切換
外部記憶：USBメモリ
周囲環境：周囲温度0～35℃、相対湿度45～85%(ただし結露しないこと)
備考:リモート操作器：Androidタブレット10.1型
拡張プリセットフェーダ卓　親機：NQ79951Z
拡張プリセットフェーダ卓　子機：NQ79952Z
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
NQ79950後継品