



ラインXLY045HSV L J9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

○希望小売価格 **27,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1080 lm)(10W)(108.0 lm/W)

(エンド用本体・NNF04582 L J9 24,600円(税抜)+入線穴付連結ガイド金具・NNFK98045 2,800円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅41・長460・高50・重0.6kg

仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:電源線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99000

入線処理用ジョイント金具(別売):NNFK99011

調光線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99001

傾斜型固定金具(別売):NNFK99015・NNFK99030

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

壁直付・据置・天井直付兼用型

調光範囲(約1~100%)

注)適合調光器をご使用ください。

注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。

注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。

注)器具連結の始端部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。

注)次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)

注)器具外や調光器からの信号線接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

