ラインXLY045HYNLJ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

㊫希望小売価格**27,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1140 lm)(10W)(114.0 lm/W)Ⓥ
(電源ヨコ入線用本体・NNF04594 LJ9 24,600円(税抜)+入線穴付連結ガイド金具・NNFK98045 2,800円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅41・長460・高50・重0.6kg
仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:電源線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99000
入線処理用ジョイント金具(別売):NNFK99011
調光線挿入用アダプトコネクタ(別売):NNFK99001
傾斜型固定金具(別売):NNFK99015・NNFK99030
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
壁直付・据置・天井直付兼用型
調光範囲(約1～100%)
注)適合調光器をご使用ください。
注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
注)器具連結の始端部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
注)次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(ヨコ入線穴から、次回路の電源線の通線が可能です。)
注)器具外や調光器からの信号線接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売