



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。




（使用上のご注意）


- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$



起動方式LJ9の場合
 調光信号線用端子
 （送り可能）



電源挿入埋込高さ



枠部詳細



取付パネは5～25mm
 の天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2031SLLE9	NDN27308S	NNK20010NLE9	100V	0.159A	15.5W
				200V	0.082A	15.5W
調光	XND2031SLLJ9	NDN27308S	NNK20010NLJ9	242V	0.069A	15.5W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1930lm	6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上	品名 ダウンライト XND2031SL
LED	電球色（3000K Ra85）	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.6kg （灯具：0.3kg、電源：0.3kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	FM材（t2.5） （塗装アルミ合金）	白色	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	