

| 品 番       | ポール高さ | 先端径    | ポール径   | 表面処理                     | 塗装色               | 適合アダプタ   |
|-----------|-------|--------|--------|--------------------------|-------------------|----------|
| DYDX2301H | 3.5m  | φ 76.3 | φ 89.1 | 溶融Zn-Al-Mg合金<br>メッキ後粉体塗装 | ミディアムグレー<br>メタリック | DYDX2009 |
| DYDX2401H | 4.5m  |        |        |                          |                   |          |

・照明用ポールの配線工事には、電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は施工説明にしたがい確実に行う。  
施工に不備があると発火・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行う。取り付ける灯具には個別に接地工事を行う。  
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造や架空配線、適合照明器具以外のものの取り付けは、絶対に行わない。  
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しない。  
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ポール本体および基礎は、事前に取り付ける灯具を確認のうえ、十分な強度を有するものを用意する。  
強度が不十分な場合は、ポール転倒の原因となります。
- 電源線工事はケーブル保護管（別途）を使用し、土中結線はしない。  
不備があると、感電や故障の原因となります。
- 灯具用ケーブルの種類、径は灯具の取扱説明書、承認図に従う。  
またケーブル径は最大φ16までとする。  
指定外のケーブルを使用すると感電、火災の原因となります。

注意

- 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。  
器具落下の原因となります。
- 耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさに決まります。  
事前に強度確認のうえ使用してください。  
ポール転倒の原因となります。
- ポールは必ず垂直に建柱してください。  
ポール転倒の原因となります。
- ポールの地際部は必ず水切用のコンクリート根巻きをしてください。  
腐食によるポール折れの原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充満しないように施工してください。  
絶縁不良による感電や腐食によるポール折れの原因となります。  
（図1にその一例を示す）
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。  
けがの恐れがあります。





図1

## ⚠ 注意

器具の取り付けは手袋などの保護具を使用してください。けがの恐れがあります。



### 1. ポールの建柱を行う。

- ポールは必ず垂直に建ててください。 ※ポールの建柱の後にアーム・灯具を取り付けてください。  
ポールが傾くと灯具落下の原因となります。
- ポールは地際部を必ずコンクリート根巻きしてください。  
(根巻きの詳細については前ページを確認してください。)  
腐食によるポール折れの原因となります。
- 湿気がポール内に充満しないように施工してください。  
(詳細については前ページを確認してください。)  
絶縁不良による感電・腐食によるポール折れの原因となります。



### 2. 電源用・灯具用ケーブル(別途)をポールに通す。 次に灯具用ケーブルを付属のケーブル保護チューブに通す。

- 灯具用ケーブルの種類、径は灯具の取扱説明書、承認図に従ってください。  
またケーブル径は最大φ16までです。

### 3. 上側電源ユニットをポール内に挿入する。 (下記は2灯を例に説明しております。1灯の場合は上側下側のいずれかに取り付けてください。)

- 支持金具のなべ小ねじをゆるめ下にさげ、電源ユニットを乗せて上にスライドし、上側電源ユニットをポール内に挿入してください。(下図参照)

切り欠き部に支持金具が、  
確実に入り込むように  
締め付けてください。



①なべ小ねじを緩め、支持金具を下げてください。


②電源ユニットを、支持金具に乗せてください。

③上にスライドし、支持金具が切り欠き部に入り込むようにねじを締め付けてください。  
(推奨締め付トルク 3.5N・m)

(この絵はモデル図です)


## ⚠ 注意

- ポールはあらかじめ塗装されておりますので投げたり、転がしたり、引きずったりしないようにしてください。  
塗装のハガレやキズの原因となります。
- 屋外保管する場合は、全体梱包を解き風通しを良くし下図のように枕木等を使用して直接地面に置かないでください。  
塗装のハガレやキズの原因となります。



ポールと枕木の間に緩衝材を入れてください。

- ポールを養生する場合、粘着テープを塗装面に直接貼り付けしないでください。  
塗膜剥離の原因となります。
- 梱包を解いたポールについては下図のように重ねて置かないでください。  
塗装のハガレやキズの原因となります。






注意

器具の取り付けは手袋などの保護具を使用してください。けがの恐れがあります。

#### 4. 電源用ケーブルとジョイントユニットQ68（別途）を結線してから、付属のねじでスイッチ取付台に固定し、ポール内のボルトに固定する。

- ・スイッチ取付台の接地端子を使用してD種接地工事を確実に行ってください。（結線方法、接地工事の種類は灯具・電源ユニットの取扱説明書を確認してください。）  
接地が不完全な場合は、感電の原因となります。



#### 5. 支持金具に電源ユニットを取り付け、ポール内部に挿入する。挿入後にジョイントユニットと電源ユニットの結線、次に電源ユニットと器具の結線をする。

- ・1灯用の電源ユニットを下側に取り付ける場合は、なべ小ねじが確実に締め付けられている状態で取り付けてください。（推奨トルク 3.5N・m）
- ・スイッチ取付台の接地端子を使用してD種接地工事を確実に行ってください。（結線方法、接地工事の種類は灯具・電源ユニットの取扱説明書を確認してください。）  
接地が不完全な場合は、感電の原因となります。


リード線の長さについては、右図記載の長さを参考に切断を行ってください。切断長さが長いとリード線の収まりが悪く結線後の施工がやり難くなります。リード線の接続については、スリーブ等により確実に、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁及び防水処理を行ってください。口出し線の接続は電気設備技術基準の省令第7条および同解釈12条にしたがって行ってください。また活線作業は絶対に行わないでください。

スリーブ（別途）




自己融着テープ（別途）  
絶縁テープ（別途）

#### 結線方法参考図（例）




（この絵はモデル図です）

6. ケーブル保護チューブの位置は電源ユニットと接触する範囲を全て覆うよう調整する。



7. 結線後のリード線は、電源ユニット間の空きスペースや電源ユニットとジョイントユニットの空きスペースに収める。



- ・リード線が電源ユニットの上にあるとポール蓋が閉まらなくなります。



結線後のポール蓋取付時の注意事項

リード線が開口部からはみだしたり、電源ユニットの上に結線部や電線が上に乗らないように、線噛み防止シートをリード線の上からかぶせ、シートとリード線をポール内に完全に収めてからポール蓋を取り付けてください。

リード線がはみ出したり、結線部が電源ユニットの上に乗っていると、本体とポール蓋のあいだに隙間が発生し感電や浸水の恐れがあります。



ポール蓋は、パッキン開放側を下にすること。

8. 空きスペースにリード線を収めた後は、『結線後のポール蓋取付時の注意事項』に注意しながら、ポール蓋を取り付ける。

(推奨締付トルク：3.5N・m)

- ・ポール蓋を取り付ける際に、ポール蓋内面に貼られているパッキンの開放側を下側にして取り付けてください。ポール蓋の方向（パッキンの方向）を間違えると、ポール蓋上部より雨水等が侵入し、漏電や感電の恐れがあります。

(この絵はモデル図です)

## 各部の名前と取り付けかた（つづき）

### ポール補修塗装を行う。

- ・施工時にポールの塗装面にキズがついた場合は補修塗料（当社あっせん販売品）にて必ず補修塗装（タッチアップ）をしてください。

**放置した場合は腐食によるポール折れの原因となります。**

### （補修塗装についての注意）

- ・補修部分の色調は塗装工程の違いにより、若干まわりの部分と差が生じます。あらかじめご了承ください。
- ・塗装面の擦りキズ等の軽微なキズのみ有効です。ポールの生地が露出するような重度のキズの場合は、別途ご相談ください。
- ・塗装前に必ず補修塗料の取扱説明書を確認してください。

## 施工年月日記入のお願い

- ポール蓋裏面に貼り付けられた右図ラベルの施工年月日記入欄に施工年月日を記入してください。  
本ラベルは、白地のラベルに透明ラベルを貼り付けた二重構造ラベルとなっています。

### （注意）

透明ラベルの隅が浮き上がっていたり、  
気泡が入っていると  
ラベルの剥がれや水分の浸入により  
記入項目が消えてしまう恐れがあります。

この部分は  
あらかじめ透明ラベルが  
貼り付けされています。

この部分は  
あらかじめ透明ラベルが  
台紙ごと浮いている状態  
で納入されます。

| 警告                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ポールには寿命があります。                                                                                                             |  |
| ●標準条件で使用できる期間 10年<br>経年劣化が進行したポールをそのまま<br>使用し続けると腐食によるポールの<br>倒壊や錆部からの水の浸入による<br>感電、火災の原因となります。                           |  |
| ●定期的に点検をしてください。<br>1年に1回は「安全チェックシート」<br>に基づき自主点検をしてください。<br>3年に1回は工事店等の専門店に<br>よる点検をお受けください。<br>必要に応じて補修、交換をお願い<br>いたします。 |  |
| ●施工時に下表へ施工年月日をご記入ください。                                                                                                    |  |
| 記入後、透明ラベルを上から<br>貼り付けてください。                                                                                               |  |
| 施工年月日                                                                                                                     |  |

この空白部分に、油性マジックで施工年月日を記入してください。  
記入後、透明ラベルを台紙からはがし、白地ラベルの上から確実に貼り付けてください。

## 取扱説明

## お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

### 安全に関するご注意

#### 警告

- **ポールを改造しない。**  
ポール折れ・灯具落下の原因となります。
- **ポールを故意にゆすったり、ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。**  
ポール折れ・落下事故の原因となります。
- **ポールにぶら下がったり、上に登ったりすることは絶対に行わない。**  
ポール折れ・落下事故の原因となります。
- **異常状態のままで使用しない。**  
万一、塗装がはがれている状態や、ポールの腐食が著しい状態等、異常状態のままで使用するとポール折れの原因となります。すぐに工事店に修理を依頼してください。

#### 注意

- **ポールの配線工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。**  
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- **お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。** ポール折れ・落下事故の原因となります。
- **ポールの塗装面には、ラッカーシンナー・メラミンシンナー系の溶剤を使用しないでください。**  
塗装面が侵され、塗膜が著しく劣化します。
- **本商品には寿命があります。**  
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。点検・補修・交換してください。
  - ・塩害地域、植栽の中に設置の場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。（チェックシート番号：CLX2021MA）  
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ・落下などに至る場合があります。
- **点検時は開口部内、地際部及び、使用中に付いたキズ部分に腐食がないか確認してください。** 腐食による板厚の減少が見られる場合は交換してください。又、塗装表面が粉化又は摩耗し、部分的にめっき表面が露出したら塗り替えを行ってください。
- **使用中に付いたキズに対しては工事店に修理を依頼してください。（ポール補修塗装を行う参照）**  
放置するとポール折れの原因となることがあります。

#### 保証について

##### 1：保証について

この商品の保証期間は1年間です。

但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログを確認してください。

##### 2：保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。