

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名		品 番				定格電圧	消費電力	入力電流
		灯 具	質 量	ポ ール	質 量	100V	10W	0.10A
ローポールライトXY2901K _{LE9}		NNY22401K _{LE9}	1.5kg	NNY28550	3.2kg	200V	10W	0.06A
						242V	10W	0.06A

器具光束
592lm

1000±10

Ø10穴（通気用）

Ø135±2

Ø10穴（水抜用）
（背面） G. L.
表示
（背面）

2-50×100長穴
（電源用）

400

150

100

140

385

電線保護管
（別途）

9

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。

コンクリート基礎の場合

水抜穴
ケーブル保護管
川砂
排水処理
栗石・砂利

植栽への施工の場合

水抜穴
ケーブル保護管
川砂
排水処理
栗石・砂利

9	ネカセ	亜鉛鋼板（t1.2）	員数1
8	ポ ー ル	ステンレス鋼板（t0.8）	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
7	L E D		電球色
6	反 射 板	ASA	白
5	ソ ケ ッ ト		NZ0210
4	グ ロ ー ブ	ポリカーボネート	透 明
3	下 本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
2	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
1	天 板	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品名
防雨型
ローポールライト
XY2901K_{LE9}

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

