

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、ケガ・感電・火災の原因となります。
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、ケガ・感電・火災の原因となります。
- 水平天井及び壁面横取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

1. この器具は、セルコンNT ヒとセンサ 段調光 タイプです。
（電波センサ付 点灯－調光 タイプ）

2. セルコンとしての詳細は別紙説明書（XLF213PTNK-KG）を参照ください。

3. 蓄電池にはニッケル水素蓄電池を使用しています。

＜使用上のご注意＞

- ・水平天井及び壁面横取付専用器具です。
壁面取付の場合は点検スイッチが下になる方向に取り付けてください。
壁面縦取付はできません。センサが検知しない原因となります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はおさげください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境で使用する場合、さしみ音が気になる場合があります。
このような場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
このような場合は、直管LED非常用照明器具などの器具をおすすめします。

＜施工上のご注意＞

- ・この器具（センサ）は振動する機器や動体を検知して点灯する場合があります。
- ・電波を透過する壁材（木材、石膏ボード）の背後にエレベータがある場合や検知エリア内の反射物（金属など）により電波が反射されるような場所では建物の揺れを検知して点灯する場合があります。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- ・センサの検知範囲には制限がありますので、垂直及び水平方向の検知範囲を確認の上、設置をお願いします。
階段側壁への設置にはおすすめできませんのでご注意ください。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 （切替動作試験）	・52％電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替		
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50％以上を確保		
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保		

組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束，消費電力，消費効率	
調光直付XLF213NTNK LE9	NNLF21535K	NNL2125FNC LE9	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	1550lm，14.2W，109.1lm/W
			入力電流	0.143A	0.080A	0.071A	
			消費電力	14.2W	14.2W	14.2W	

・ライトバーの光源寿命は、40000時間です。

・光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が85％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LAL-E-015

階段通路誘導灯

型式認定番号：3AE-1082

点検スイッチ

自己点検スイッチ

充電モニター

リモコン受光部

（背面図）

端子台（信号用）（容量20A）（送り付）

端子台（電源用）（容量20A）（送り・アース付）

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

（正面図）

（背面図）

（正面図）

（背面図）

ホワイト	マンセル1.0G9.6/0.1	7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
LED	常時：ライトバー （昼白色（5000K）） 非常時：LED点灯	6	センサ		電波センサ
		5	蓄電池	6.0V 1200mAh	FK763
		4	電源		ライトバーに組み込み
		3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）
器具質量	3.2kg（組合せ状態）	2	プレート	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装
特記事項		1	本体	亜鉛鋼板（t0.6）	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名

電池内蔵型
直付XLF213NTNK

図番

XLF213NTNK-K1

単位：mm

第三角法

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社

C05

(JIS A-3)