

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名		品 番			
		灯 具	質 量	ポール	質 量
ローポールライトXY2881		NNY22282	1.7kg	NNY28701	1.2kg

1 ガード取付ネジ M5 (2ヶ所)
 2 灯具取付ネジ M4 (3ヶ所) (120° ピッチ)
 3 接地端子位置
 4 灯具取付ネジ M4 (3ヶ所) (120° ピッチ)
 5 2-50×100穴 (電源用)
 6 Ø10穴 (裏面側) (通気用)
 Ø10穴 (表面側) (水抜用)
 258±3
 203±2
 Ø100±2
 603±10
 450
 400
 120
 100
 GL
 2-50×100穴 (電源用)
 Ø100±2
 Ø10穴 (裏面側) (通気用)
 Ø10穴 (表面側) (水抜用)
 灯具取付ネジ M4 (3ヶ所) (120° ピッチ)
 口出線 器具外150mm (ビニル絶縁電線 HHK IV 0.75mm²)
 接地端子位置

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

コンクリート基礎の場合

植栽への施工の場合

[使用上のご注意]

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。

温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。

メディアムグレーメタリック	6	ネ カ セ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員 数 1	保護等級: IP23 (灯具のみ)
適合ランプ	LDT6L (N・D) -G-E17/S/T6x1	5	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
	LDA4L (WW・N・D) -G-E17/S/K4x1	4	ソケット E17		L010
器具質量	2.9kg	3	本 体	アルミダイカスト	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
特記事項		2	グ ロ ー プ	並 ガ ラ ス	乳 白
		1	ガ ー ド	アルミダイカスト	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
パナソニック株式会社					