


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



※〈使用上のご注意〉〈施工上のご注意〉については、別紙：XLGB3002CS1-KG*をご参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力	組み合わせ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番	
AC100V	0.10A	5.3W	XLGB3002CS1	LGB58100	LLD2000LCS1	
LEDフラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：60形電球1灯器具相当		本図面は2枚1組です。 1/2			
器具光束	460lm	5			品名 ダウンシーリング	
器具質量	0.3kg	4			XLGB3002CS1	
特記事項		3	LEDフラットランプ	FreePa (センサ) 拡散タイプ	今川 川端	
		2	ソケット	口金GX53-1		
		1	本体	ASA樹脂 ホワイト		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



<施工上のご注意>

- 当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529使用の場合は、スイッチ1個につき16台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは8台まででご使用ください。
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CS1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- 電源線はVVF ϕ 1.6をご使用ください。VVF ϕ 2.0は電線が固いため、器具が正しく設置できない場合があります。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。


- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

注意

- 必ず壁スイッチを設置してください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
- 旅行などの長期間の外出時に強制OFFができません。
- 親器を複数台使用する場合は、1台目の親器の入力側にスイッチを設置してください。
- 検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- 検知エリアの周縁部分は場合により検知しにくいことがあります。
- 室温が体温に近づいたとき検知しにくくなります。
- 温風ヒーターなどで部屋暖房を行った場合、人がいないのに点灯したり、点灯したまま消灯しないことがあります。
- 下記の環境下での使用はお避けください。
 1. 反射の強い床のある場所
 2. 風などでゆれるカーテンや植物などがある場所
 3. 取付高さが3.0mを超える場所
 4. エアコンの吹き出し口に近い場所
 5. 急激な温度差のある場所（暖房器具等の近く）
 6. 他の照明器具に近い場所（40cm以内）



本図面は2枚1組です 2/2

	5				品名
	4				ダウンシーリング
	3				XLGB3002CS1
特記事項	2				今 川 岡 端
	1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

