⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。









⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。指定外取付は火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。



据置き取付施工例



※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙：ＸＡＳ３３８２ＬＣＥ１－ＫＧ＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAS3382LCE1	LGS9302	LLD4000LCE1 LLD3020LCE1

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.25A	15.4W
LED フラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：100形電球2灯器具相当	
器具光束	1340lm	
器具質量	0.9kg	
特記事項		

本図面は２枚１組です。 1／2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LEDフラットランプ		単色 集光タイプ
6	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ
5	ソケット		口金GX53－1
4	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル紛体塗装
3	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	
2	フランジ	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
1	セード	ＰＣ樹脂	乳白／ホワイト

品番
スポットライト
XAS3382LCE1

今岡 関

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XAS3382LCE1-K1

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９を
ご使用の場合は、スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは８台まででご使用可能です。

＜使用上のご注意＞
・器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。

・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は２枚１組です。 2／2

	5				品名 スポットライト XAS3382LCE1
	4				
	3				
特記事項	2				今岡 川端
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

C80　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　XAS3382LCE1-KG