



- 電源線
- パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。
- シール剤

- 照射方向可動型
- 木ネジ部絶縁ゴム付
- 密閉型

			9	LEDフラットランプ		単色 集光タイプ	本図面は 2枚1組です。 1/2
定格電圧	入力電流	消費電力	8	ソケット		口金GX53-1	
AC100V	0.09A	5.7W	7	ブッシング	シリコン	白	
LED フラットランプ	温白色(3500K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当		6	パネ ル	アクリル	透 明	
			5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	
器具光束	420lm		4	カバ ー	アルミダイカスト	ホワイト レザークサテン塗装	品 名 スポットライト
器具質量	1kg		3	フランジ	アルミダイカスト	ホワイト レザークサテン塗装	XLGE1031CB1
特記事項			2	ア ー ム	アルミダイカスト	ホワイト レザークサテン塗装	鶴 田
			1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト レザークサテン塗装	
						部 番	部 品 名



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源線は、**VVF ϕ 1.6**をご使用ください。VVF ϕ 2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールを組み合わせると1～100%調光できます。
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は
2枚1組です。 **2/2**

特記事項	5				品名
	4				スポットライト
	3				XLGE1031CB1
	2				鶴田
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

