




L GK02000 • L GK02001  
L GK02004 • L GK02005


埋込穴寸法  
 $\varnothing 100^{+2}_{-0} \text{mm}$



取付バネは5~25mm  
の天井に取付可能です



- 【照射物近接限度10cm】



※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙XAD3441NCE1-KG\*をご参照ください。

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| 組み合わせ品名     | 本体品番    | LEDフラットランプ品番 |
| XAD3441NCE1 | LGD9411 | LLD4000NCE1  |

本図面は2枚1組です 1 / 2

|            |                                       |    |            |                |                        |             |
|------------|---------------------------------------|----|------------|----------------|------------------------|-------------|
| LEDフラットランプ | 昼白色 (5000K Ra83)<br>明るさ: 100形電球1灯器具相当 | 6  | 不燃シート      |                |                        | 品名          |
|            |                                       | 5  | LEDフラットランプ |                | 単色<br>藍光タイプ            |             |
| 器具光束       | 630lm                                 | 4  | ソケット       |                | 口金GX53-1               | ダウンライト      |
| 器具質量       | 0.5kg                                 | 3  | 取付バネ       | ステンレス鋼板 (t0.5) |                        | XAD3441NCE1 |
| 特記事項       |                                       | 2  | 本体         | アルミダイカスト       |                        | 秋山 齊藤       |
|            |                                       | 1  | アルミダイカスト枠  | アルミダイカスト       | ブラックつや消し<br>ポリエステル粉末塗装 |             |
|            |                                       | 部番 | 部品名        | 材質・素材厚         | 備考                     | パナソニック株式会社  |

<施工上のご注意>

- 施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は傾斜角30度までの天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- 当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、スイッチ1個につき16台まで使用可能です。  
上記以外のスイッチは8台まででご使用ください。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。  
**■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表**  
[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は2枚1組です 2/2

|      |     |       |             |     |             |
|------|-----|-------|-------------|-----|-------------|
| 特記事項 | 5   |       |             |     | 品 名         |
|      | 4   |       |             |     | ダウンライト      |
|      | 3   |       |             |     | XAD3441NCE1 |
|      | 2   |       |             |     | 秋 山 齊 藤     |
|      | 1   |       |             |     |             |
|      | 部 番 | 部 品 名 | 材 質 ・ 素 材 厚 | 備 考 | パナソニック株式会社  |

