




連動制御器 (1回線)

連動操作盤 (3・5回線)

連動操作盤 (10・15・20回線)

外観	 1回線 (内器 BV76011JC 露出ボックス BV8311C) タテ 250x ヨコ 300x 奥行 115	 3回線 (内器 BV76051JC 露出ボックス BV8313C) タテ 500x ヨコ 300x 奥行 125	 20回線 BV7620JC タテ 800x ヨコ 600x 奥行 180																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>標準価格</th> <th>税別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BV76011JC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BV8311C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	品番	標準価格	税別	BV76011JC			BV8311C			<table border="1"> <thead> <tr> <th>回線数</th> <th>品番</th> <th>標準価格</th> <th>税別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3回線</td> <td>BV76031JC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5回線</td> <td>BV76051JC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>露出ボックス</td> <td>BV8313C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋込ボックス</td> <td>BV8303</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	回線数	品番	標準価格	税別	3回線	BV76031JC			5回線	BV76051JC			露出ボックス	BV8313C			埋込ボックス	BV8303			<table border="1"> <thead> <tr> <th>回線数</th> <th>品番</th> <th>標準価格</th> <th>税別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10回線</td> <td>BV76031JC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15回線</td> <td>BV76051JC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20回線</td> <td>BV8313C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	回線数	品番	標準価格	税別	10回線	BV76031JC			15回線	BV76051JC			20回線	BV8313C		
品番	標準価格	税別																																														
BV76011JC																																																
BV8311C																																																
回線数	品番	標準価格	税別																																													
3回線	BV76031JC																																															
5回線	BV76051JC																																															
露出ボックス	BV8313C																																															
埋込ボックス	BV8303																																															
回線数	品番	標準価格	税別																																													
10回線	BV76031JC																																															
15回線	BV76051JC																																															
20回線	BV8313C																																															
導通モニター機能 (個別表示式ではありません)	—	—	DM機能 監視・感知器外部配線・ロックヒューズ表示 断線灯点滅表示																																													
BCJマーク使用許可番号	BCJ-防災 -82-A-14	BCJ-防災 -82-A-32	BCJ-防災 -82-A-33																																													
常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：警戒時最大 12.7VA 警報自最大 24VA	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 18VA 警報時最大 150VA	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力																																													
予備電源	DC24V/450mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9820 型式：NR-AAf2x 10 (充電方式：トリクル充電 充電電流 10mA)	3回線： DC24V/120mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9810 型式：NR-SCF2x 10 (充電方式：トリクル充電 充電電流 25A) 5回線： DC24V/1650mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 型式：NR-C-F2x 10 (充電方式：トリクル充電 充電電流 33mA)	DC24V/350mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98104 型式：NR-D-F2x 10 (充電方式：トリクル充電 充電電流 70mA)																																													
感知器電圧・電流	DC24V 短絡時電流 53mA(DLα) - DL	DC24V 短絡時電流 53mA(DLα) - DL1...DLn	DC24V 短絡時電流 54mA(DLα) - DL1,DL2...DLn																																													
感知器外部配線抵抗	—	—	—																																													
終端器	—	—	定電圧ダイオード (無極性) 当社専用終端器 BV98717																																													
煙感知器接続数	当社煙感知器 1回線当り 20口まで																																															
音響装置	内蔵 (電子ブザー断続音) 85dB以上																																															
補助音響装置	—	DC24V 20mA(DB⊕ - DB⊖) 外部ベル接続																																														
直流電源	DC24V 100mA(DB⊕ - ⊖)	DC24V 200mA(DB⊕ - ⊖)	DC24V 300mA(DB⊕ - ⊖)																																													
副表示器	—	—	DC24V																																													
移報接点	無電圧 a, b接点 (DFc, DFa, DFb) DC24V以下 1.5A以下	無電圧接点容量 (DC24V以下 1.5A以下) 各回線毎... d接点のみ (DEc, DEd - DEi... DEn) 代表接点... a, b接点 (DFa, DFb)	無電圧接点容量 (DC30V以下 2A以下) 各回線毎... d接点のみ (DEc, DEd - DEi... DEn) 代表接点... a, b接点 (DFc, DFa, DFb)																																													
ロック接続容量	DC24V 1.2A(DC⊖ - D) 負荷が容量を超える場合、順送りタイマー (□オーダー) を設置してください	DC24V 1回線当り最大容量 2A 全回線同時作動最大容量 2A(DC⊖ - D1, D2...Dn) 負荷が容量を超える場合、順送りタイマー (□オーダー) を設置してください	—																																													
使用周囲温度	0 ~ + 40																																															
質量 (重量)	4.5kg (内器)	3回線 9kg (内器) 5回線 9.5kg (内器)	10・15・20回線 40kg																																													
主要部品質	鋼板 (t1.2)メラミン焼付塗装 標準色名：クリームホワイト 日塗工番号：Y22-87C マンセル記号：2.5Y8.7/1.5(参考値)		鋼板 (t1.2)メラミン焼付塗装 標準色名：クリームホワイト 日塗工番号：Y22-87C マンセル記号：2.5Y8.7/1.5(参考値)																																													
適ボックス	露出ボックス 1型 BV8311C	3型 BV8313C	—																																													
合	埋込ボックス 1型 BV8301	3型 BV8303	—																																													
その他	1.ロック起動確認可能 2.ロックへの配線... 3線引 (○共通線)	1.ロック起動確認可能 2.自火報・防排煙連動可能 2.ロックへの配線... 3線引 (○共通線)	1.感知器導通試験可能 2.ロック起動確認可能 3.自火報・防排煙連動可能 4.ロックへの配線... 3線引 (○共通線) 5.連動用継電器取り付け可能																																													

注) 連動操作盤・連動制御器はすべて「非蓄積式」です。