

カジノ受信機 P型 1回線専用 B V 1 2 1 3



仕 様

品 名		カジノ受信機 P型 1回線専用
品 番		B V 1 2 1 3
予 備 電 源		なし
接 続 端 子	P1 - P2	常 用 電 源 AC 100V 50/60Hz
	C <sub>-</sub> - L <sub>+</sub>	感 知 器 DC 24V 短絡電流 27mA 配線抵抗 50 Ω以下
		発 信 機 カジノ煙感知器は10コまで取付け可能
	B <sub>+</sub> - B <sub>-</sub>	外 部 音 響 装 置 DC 24V 60mA
Fx - Fy	外 部 接 続 端 子 無電圧接点 (接点容量 24V 2A)	
主 音 響 装 置		ブザー内蔵 音量85ホン以上
材 質	ボ デ イ	鋼板 (SPCC) 板厚=1.0mm メラミン焼付塗装 色彩 : マンセル 6Y 8/1.5
	上 カ バ ー	アルミニウム
使 用 周 囲 温 度		-10 ~ 40