



特長・機能

主音響内臓
 確認灯感知器、接続可能
 1 コ用・2 コ用・3 コ用スイッチボックスに取り付け可能
 電源スイッチの入れ忘れ防止機構を採用 (扉を閉じれば電源ON)

延べ面積 350 m²以下の防火対象物にご使用いただくと経済的な受信機です。
 設置範囲は延べ面積が 350 m²以下で警戒面積の合計が 600 m²以下
 (2 つの階にまたがる場合は 500 m²以下) である建物です。

耐火建築物	175 m ²	175 m ²	300 m ²	166 m ²
1階建て	175 m ²	175 m ²	1階建て	166 m ²
2階建て			2階建て	

その他の建築物

国家検定型式番号	受第 53 ~ 106 号
常用電源	AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力：警戒時最大 16VA 警報時最大 20VA
予備電源	予備電源なし
感知器回路 電圧・電流	DC24V 短絡時電流 47mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 (C ⊖... L ⊕)
煙感知器接続数	当社煙感知器 20 コまで
主音響装置	(内蔵) 電子ブザー 8.5 (dB) 以上 (外付) DC24V 30mA(B ⊕ - B ⊖)
地区音響装置	—
表示灯	DC24V 60mA (U ⊕ - U ⊖)
移報接点	無電圧接点 (Fx-Fy) 接点容量 (DC30V 1.5A)
使用周囲温度	-10 ~ + 50
質量 (重量)	1.7 kg
主要部品材質	函：鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.0mm メラミン焼付塗装 色彩：マンセル 6Y8/1.5(参考値) 扉：アルミ ヘアライン加工 アルマイト処理