

負荷接続灯数表 EEスイッチ ※2023年12月21日時点

外観	品名	定格電流	品番	フラットランプ接続可能灯数 ※	
				ゆらぎ点灯タイプ (起動方式CM1)	タイマー調光タイプ (起動方式CT1)
	[電子]消灯タイマー付EEスイッチ	8A	EE4518S・Q・W・B	40	40
	[電子]住宅用EEスイッチ	3A	EE44139・A EE441319	10	10
	[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	EE4553S・Q・W・B	5	5
	[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	EE45534S・Q・W・B	5	5
	光電式自動点滅器(一体形) JIS1L形	3A	EE6153	15	15
		6A	EE6156	23	23
	光電式自動点滅器(一体形) JIS3形	3A	EE6353	15	15
		6A	EE6356	23	23
	光電式自動点滅器(プラグイン形) JIS1L形	3A	EE5153	15	15
		6A	EE5156	23	23
	光電式自動点滅器(プラグイン形) JIS2形	3A	EE5253	15	15
		6A	EE5256	23	23
		10A	EE5250	30	30
		15A	EE6315	30	30
	電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	WH5353AKP	5	5
	[電子]EEスイッチ JIS1L形	3A	EE6813	15	15
		10A	EE6810K	30	30
	[電子]EEスイッチ JIS3形	3A	EE6113K	15	15
		10A	EE6110K	30	30
	[電子]EEスイッチ(プラグイン形) JIS1L形	3A	EE5713	15	15
		10A	EE5810	30	30
	[電子]EEスイッチ(プラグイン形) JIS2形	3A	EE5513K	15	15
		10A	EE56109	30	30
	[電子]住宅用消灯タイマー付EEスイッチ	3A	EE4353・AK	5	5

2024年09月30日 生産終了予定
 2024年03月31日 生産終了予定

※ 照明器具の台数ではなく、ランプの灯数をご確認ください。

負荷接続灯数表 タイムスイッチ(負荷電圧:100V) ※2023年12月21日時点

適合するタイムスイッチの シリーズ名・品番	フラットランプ接続灯数 ※	
	ゆらぎ点灯タイプ (起動方式CM1)	タイマー調光タイプ (起動方式CT1)
TB156シリーズ TB159シリーズ TB163シリーズ TB164シリーズ	20	20
TB24シリーズ TB251Nシリーズ TB252Nシリーズ TB261Nシリーズ TB262シリーズ TB262Nシリーズ TB47Kシリーズ TB47KP TB732シリーズ TB855Nシリーズ TD9100KNシリーズ	10	10
TB20シリーズ TB50シリーズ TB201KP	5	5
TB11Nシリーズ TB17Nシリーズ TB18Nシリーズ TB171NP TBC171N	50	50
TB31Kシリーズ TB31KP TB32Kシリーズ TB37シリーズ TB39Kシリーズ TB42Kシリーズ TB45シリーズ	50	50
TB281Nシリーズ TB282Nシリーズ TB291Nシリーズ TB292Nシリーズ TB792シリーズ	20	20

※ 1回路分の接続可能灯数です。照明器具の台数ではなく、ランプの灯数をご確認ください。

負荷接続灯数表 高機能スイッチ ※2023年12月21日時点

適合する高機能スイッチ					フラットランプ接続可能灯数 ※2	
外観	品名	配線方式	定格電流	品番 ※1	ゆらぎ点灯タイプ (起動方式CM1)	タイマー調光タイプ (起動方式CT1)
	あけたらタイマ	3/4線式	4A	WTC5333W WTA5333□	18	18
	24時間デジタルタイムスイッチ	3/4線式	4A	WT5531WK	18	18

※1 複数色の品揃えがある品番は一部省略表記をしております。
 (表記例:WTA5333W・WTA5333H・WTA5333B・WTA5333CS → WTA5333□)
 ※2 照明器具の台数ではなく、ランプの灯数をご確認ください。