



# ラインXLY060HSWLJ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **23,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1380 lm)(12W)(115.0 lm/W)

(エンド用本体・NNF06083 LJ9 21,500円(税抜)+入線穴付連結ガイド金具・NNFK98060 2,400円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅41・長610・高50・重0.8kg

仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:電源線挿入用アダプトコネクタ・NNFK99000(別売)

入線処理用ジョイント金具・NNFK99011(別売)

調光線挿入用アダプトコネクタ・NNFK99001(別売)

傾斜型固定金具・NNFK99015(別売)・NNFK99030(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)

壁直付・据置・天井直付兼用型

調光範囲(約1~100%)

**注)適合調光器をご使用ください。**

**注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。**

**注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。**

**注)器具連結の始端部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。**

**注)次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)**

**注)器具外や調光器からの信号線接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

**調光**  
ライコン別売

