



- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用器具です。指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
PiPit調光	直付XLX850SEVJ RZ9	NNLK82525	NNL8500EVJ RZ9	電流 電力	0.34A 33.0W	0.18A 33.0W	0.15A 33.0W	4530lm・33.0W・137.2lm/W
調光	直付XLX850SEVJ LA9		NNL8500EVJ LA9	電流 電力	0.33A 32.6W	0.17A 32.6W	0.14A 32.6W	4530lm・32.6W・138.9lm/W
非調光	直付XLX850SEVJ LE9		NNL8500EVJ LE9	電流 電力	0.33A 32.6W	0.17A 32.6W	0.14A 32.6W	4530lm・32.6W・138.9lm/W



断面詳細図

適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	_____
吊 具	_____

＜使用上のご注意＞

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。
このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合 (LA、RZの場合)、詳細は起動方式の承認図 (LA-KGなど) をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドK.O. より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- PiPit調光タイプは器具内送り配線ができません。
- PiPit調光タイプは器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。(LAの場合)
- 電源方式により騒音 (うなり) が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側 (充電側) にお取り付けください。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品 番
LED	温白色 (3500K)	4	電 源		一般タイプ 明るさ: 5000lmタイプ 直付XLX850SEVJ
器具質量	7.2kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
					河 野
					パナソニック株式会社

