


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 一般屋外用器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上）腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内ポール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。




[使用上のご注意]

- ソーラー用ローポールライト、ソーラー用スポットライト専用器具です。適合灯具以外では使用できません。
- ソーラー照明電源部に接続できる灯数は最大8灯です。最も遠い灯具までの配線は電圧降下2V以下になるようにしてください。
- ソーラー照明電源部以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 太陽電池が必ず南側を向くように設置してください。太陽電池の位置は360度回転調整可能です。
- 灯具と蓄電池ボックスの位置関係は、購入後変更できません。ご購入前にご確認ください。
- この商品は定期的な保守点検が必要です。工事店様又は当社営業所にご相談ください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。



取付寸法図



独立電源型

器具質量	119.3kg	5	蓄電池	YKX40760	シール鉛蓄電池	品名	ソーラー照明電源部 XYSL41UB90 (寸法図)
特記事項	・本図は11枚1組です。	4	蓄電池ボックス	YKX40641 (制御ユニット内蔵)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	河野 林	
		3	ポール	YDX5103HN	溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装		パナソニック株式会社
		2	太陽電池パネル取付台	YKX40543	溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り		
		1	太陽電池パネル	YKX40541	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り		
部番	部品名	材質・素材厚	備考				



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

基本仕様

項目	品名	ソーラー街路灯XYSL41UB90
点灯ランプ		LED4.8W(ソーラー用ローポールライト、ソーラー用スポットライト)×8灯まで
点滅方式		日没照度検出点灯(※微調整可能) 日の出検出及び蓄電池過放電防止機能により消灯
蓄電池 保護機能	過放電防止	蓄電池の蓄電容量が低下し、過放電防止電圧以下になると、蓄電池からの放電を停止し、過放電による蓄電池の短寿命を防ぎます。その状態になると、蓄電容量が満充電状態になるまで、照明器具を点灯させません。
	過充電防止	蓄電池の電圧が一定値以上になると充電を停止し過充電による蓄電池の短寿命を防ぎます。
太陽電池	最大出力	92W
	最大出力 動作電圧	DC18.2V
蓄電池	種類	YKX40760
	容量	DC12V 60Ah(24h)

※照度検出は、太陽電池パネルの出力電圧に置き換えて行っています。
 点灯開始照度は1~11V(約3~100 lx以下)で微調整可能です。
 初期設定は、9.5V(約70 lx)です。
 点灯開始時間を自動点滅器と連動させることは出来ません。
 自動点滅器とは点灯・消灯時間にズレが生じます。

	5				品名 ソーラー照明電源部 XYSL41UB90 (仕様・定格)(1/2)
	4				
器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				鶴田 山崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ご注意]

- ポール設置にはポールを中心として半径0.8m以上のスペースが必要です。
- 太陽電池-蓄電池ボックス間の電線(10m、外径φ8、2mm²、2心)は装着されています。
- 蓄電池-制御ユニット間の電線(1.4m、外径φ3.6、2mm²、赤・白各2本)は蓄電池ボックスに同梱されています。
- ソーラー照明電源部に接続できるソーラー別置照明は最大8灯です。各接続灯数における最も遠い灯具までの配線長さは以下の表を参考にしてください。





表. 最も遠い灯具までの配線長さ(参考)

接続灯数	電線のサイズ	
	3.5mm ² の場合	2.0mm ² の場合
1	492mまで	281mまで
2	246mまで	140mまで
3	164mまで	94mまで
4	123mまで	70mまで
5	98mまで	56mまで
6	82mまで	47mまで
7	70mまで	40mまで
8	61mまで	35mまで

設置条件]

- 太陽電池は必ず南側に向け、日中、日陰にならない場所に設置してください。太陽電池の位置は360度調節可能です。



- 蓄電池電源での地域別点灯可能時間一覧表は、XYSL41UB90-KGをご参照ください。
- 点灯可能時間範囲内であっても、その地域の気象条件、山間部や建物・樹木等の影になる場所では十分な日射量が得られない場合があります。設置場所の選定にご注意ください。
- 十分な日射量が期待できない場所では点灯時間設定を少なくする必要があります。設定時間はお問い合わせください。
- 点灯時間の設定は、設置地域の設定可能時間以上にしないでください。蓄電池短寿命の原因となります。
- 太陽電池に積雪する時期は、充電不足となります。除雪を行い、点灯時間の設定を短くしてください。
- 蓄電池はYKX40760を使用しています。下記の点に御注意ください。
 - ・蓄電池の補液は不要です。寿命の際には蓄電池交換が必要です。交換の目安は約5年です。使用条件により短くなる場合があります。
 - ・蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますが、蓄電池を交換せずに長時間使用した場合、蓄電池の経年劣化により所定の点灯時間・蓄電池容量を確保できなくなる可能性があります。
 - ・長期間ご使用にならなかった蓄電池は自然放電をしている場合があります。蓄電池には通常使用状態で充電が行われますので、蓄電池への直接の充電は不要です。
 - ・蓄電池の蓄電容量は、設置環境・点灯時間・使用期間により変わります。保証する値ではありません。
 - ・蓄電池を廃棄する場合、その地域の産業廃棄物処理手続きに従ってください。

	5				品名 ソーラー照明電源部 XYSL41UB90 (仕様・定格)(2/2)
	4				
器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				鶴田 山崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯 (XYSL41UB90、XYSL41PB90) の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	10	長野	14	福岡	14
旭川	14	甲府	14	佐賀	14
留萌	10	静岡	14	長崎	14
札幌	14	名古屋	14	熊本	14
岩見沢	14	岐阜	14	大分	14
倶知安	13	津	14	宮崎	14
網走	14	新潟	14	鹿児島	14
根室	14	富山	14	那覇	14
釧路	14	金沢	14		
帯広	14	福井	14		
室蘭	14	近畿			
浦河	14	大津	14		
函館	14	京都	14		
江差	12	大阪	14		
東北		神戸	14		
青森	14	奈良	14		
秋田	14	和歌山	14		
盛岡	14	中四国			
仙台	14	岡山	14		
山形	14	広島	14		
福島	14	松江	14		
関東		鳥取	14		
東京	14	山口	14		
水戸	14	徳島	14		
宇都宮	14	高松	14		
前橋	14	松山	14		
さいたま	14	高知	14		
千葉	14				
横浜	14				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を1灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(1/8)

鶴山
田崎

パナソニック株式会社

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯 (XYSL41UB90、XYSL41PB90) の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	5	長野	14	福岡	13
旭川	8	甲府	14	佐賀	14
留萌	5	静岡	14	長崎	14
札幌	11	名古屋	14	熊本	14
岩見沢	9	岐阜	14	大分	14
倶知安	6	津	14	宮崎	14
網走	13	新潟	8	鹿児島	14
根室	14	富山	9	那覇	14
釧路	14	金沢	9		
帯広	14	福井	9		
室蘭	9	近畿			
浦河	9	大津	13		
函館	11	京都	14		
江差	6	大阪	14		
東北		神戸	14		
青森	7	奈良	14		
秋田	7	和歌山	14		
盛岡	13	中四国			
仙台	14	岡山	14		
山形	11	広島	14		
福島	14	松江	10		
関東		鳥取	11		
東京	14	山口	14		
水戸	14	徳島	14		
宇都宮	14	高松	14		
前橋	14	松山	14		
さいたま	14	高知	14		
千葉	14				
横浜	14				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を2灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(2/8)

鶴山
田崎

パナソニック株式会社

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯（XYSL41UB90、XYSL41PB90）の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	3	長野	10	福岡	9
旭川	5	甲府	11	佐賀	10
留萌	3	静岡	12	長崎	10
札幌	7	名古屋	12	熊本	11
岩見沢	6	岐阜	12	大分	12
倶知安	4	津	12	宮崎	12
網走	9	新潟	5	鹿児島	12
根室	10	富山	6	那覇	11
釧路	10	金沢	6		
帯広	10	福井	6		
室蘭	6	近畿			
浦河	8	大津	9		
函館	7	京都	11		
江差	4	大阪	11		
東北		神戸	12		
青森	5	奈良	11		
秋田	4	和歌山	11		
盛岡	8	中四国			
仙台	11	岡山	11		
山形	7	広島	12		
福島	11	松江	7		
関東		鳥取	7		
東京	12	山口	10		
水戸	11	徳島	12		
宇都宮	11	高松	12		
前橋	12	松山	11		
さいたま	12	高知	12		
千葉	12				
横浜	12				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を3灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(3/8)

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				鶴山 田崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯（XYSL41UB90、XYSL41PB90）の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	2	長野	7	福岡	6
旭川	4	甲府	8	佐賀	8
留萌	2	静岡	9	長崎	7
札幌	5	名古屋	9	熊本	8
岩見沢	4	岐阜	9	大分	9
倶知安	3	津	9	宮崎	9
網走	6	新潟	4	鹿児島	9
根室	7	富山	4	那覇	8
釧路	7	金沢	4		
帯広	7	福井	4		
室蘭	4	近畿			
浦河	6	大津	6		
函館	5	京都	7		
江差	3	大阪	8		
東北		神戸	9		
青森	3	奈良	8		
秋田	3	和歌山	8		
盛岡	6	中四国			
仙台	8	岡山	8		
山形	5	広島	9		
福島	8	松江	5		
関東		鳥取	5		
東京	9	山口	7		
水戸	8	徳島	9		
宇都宮	7	高松	9		
前橋	9	松山	8		
さいたま	9	高知	9		
千葉	9				
横浜	9				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を4灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(4/8)

鶴山
田崎

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯（XYSL41UB90、XYSL41PB90）の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	2	長野	6	福岡	5
旭川	3	甲府	6	佐賀	6
留萌	2	静岡	7	長崎	6
札幌	4	名古屋	7	熊本	6
岩見沢	3	岐阜	7	大分	7
倶知安	2	津	7	宮崎	7
網走	5	新潟	3	鹿児島	7
根室	6	富山	3	那覇	6
釧路	6	金沢	3		
帯広	6	福井	3		
室蘭	3	近畿			
浦河	5	大津	5		
函館	4	京都	6		
江差	2	大阪	6		
東北		神戸	7		
青森	3	奈良	6		
秋田	2	和歌山	6		
盛岡	5	中四国			
仙台	6	岡山	7		
山形	4	広島	7		
福島	6	松江	4		
関東		鳥取	4		
東京	7	山口	6		
水戸	6	徳島	7		
宇都宮	6	高松	7		
前橋	7	松山	6		
さいたま	7	高知	7		
千葉	7				
横浜	7				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を5灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(5/8)

鶴山
田崎

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯 (XYSL41UB90、XYSL41PB90) の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	1	長野	5	福岡	4
旭川	2	甲府	5	佐賀	5
留萌	1	静岡	6	長崎	5
札幌	3	名古屋	6	熊本	5
岩見沢	3	岐阜	6	大分	6
倶知安	2	津	6	宮崎	6
網走	4	新潟	2	鹿児島	6
根室	5	富山	3	那覇	5
釧路	5	金沢	3		
帯広	5	福井	3		
室蘭	3	近畿			
浦河	4	大津	4		
函館	3	京都	5		
江差	2	大阪	5		
東北		神戸	6		
青森	2	奈良	5		
秋田	2	和歌山	5		
盛岡	4	中四国			
仙台	5	岡山	4		
山形	3	広島	6		
福島	5	松江	3		
関東		鳥取	3		
東京	6	山口	5		
水戸	5	徳島	6		
宇都宮	5	高松	6		
前橋	6	松山	5		
さいたま	6	高知	6		
千葉	6				
横浜	6				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を6灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(6/8)

鶴山
田崎

パナソニック株式会社

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯（XYSL41UB90、XYSL41PB90）の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	1	長野	4	福岡	3
旭川	2	甲府	4	佐賀	4
留萌	1	静岡	5	長崎	4
札幌	3	名古屋	5	熊本	4
岩見沢	2	岐阜	5	大分	5
倶知安	1	津	5	宮崎	5
網走	3	新潟	2	鹿児島	5
根室	4	富山	2	那覇	4
釧路	4	金沢	2		
帯広	4	福井	2		
室蘭	2	近畿			
浦河	3	大津	3		
函館	3	京都	4		
江差	1	大阪	4		
東北		神戸	5		
青森	2	奈良	4		
秋田	2	和歌山	4		
盛岡	3	中四国			
仙台	4	岡山	5		
山形	3	広島	5		
福島	4	松江	3		
関東		鳥取	3		
東京	5	山口	4		
水戸	4	徳島	5		
宇都宮	4	高松	5		
前橋	5	松山	4		
さいたま	5	高知	5		
千葉	5				
横浜	5				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を7灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(7/8)

鶴山
田崎

パナソニック株式会社

器具質量		3			
特記事項 ・本図は11枚1組です。		2			
		1			
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

ソーラー街路灯（XYSL41UB90、XYSL41PB90）の地点別点灯可能時間一覧表


- ※1. 標準品のソーラー照明電源部における「蓄電池点灯時間」として設定可能な最大の点灯時間を表します。
下表以上の設定にすると、日射の少ない季節には蓄電池の容量が大幅に低下し、不点が発生したり蓄電池が短期に寿命となります。
- ※2. 商用電源併用型においても「蓄電池点灯時間」は、下表以上の設定にしないでください蓄電池が短寿命となります。
- ※3. 表中にない場所に設置する場合は、最も近い地点の点灯可能時間を参考にしてください。
- ※4. 気候の変動などにより、下記の時間以内で使用していても日射不足になることがあります。

北海道		中部		九州	
稚内	1	長野	3	福岡	3
旭川	2	甲府	4	佐賀	4
留萌	1	静岡	4	長崎	3
札幌	2	名古屋	4	熊本	4
岩見沢	2	岐阜	4	大分	4
倶知安	1	津	4	宮崎	4
網走	3	新潟	2	鹿児島	4
根室	3	富山	2	那覇	4
釧路	3	金沢	2		
帯広	3	福井	2		
室蘭	2	近畿			
浦河	3	大津	3		
函館	2	京都	3		
江差	1	大阪	4		
東北		神戸	4		
青森	1	奈良	4		
秋田	1	和歌山	4		
盛岡	3	中四国			
仙台	4	岡山	4		
山形	2	広島	4		
福島	4	松江	2		
関東		鳥取	2		
東京	4	山口	3		
水戸	4	徳島	4		
宇都宮	4	高松	4		
前橋	4	松山	4		
さいたま	4	高知	4		
千葉	4				
横浜	4				

対象組合せ品名

- ・XYSL41UB90
- ・XYSL41PB90

※本表はソーラー別置照明を8灯接続した際の、点灯可能時間を表します。



品名
ソーラー照明電源部
XYSL41UB90
(点灯可能時間)(8/8)

鶴山
田崎

器具質量	3				
特記事項 ・本図は11枚1組です。	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	

パナソニック株式会社

