

熱感知器

定格・仕様

(寸法単位:mm)

差動式スポット型感知器

露出タイプ外観	 直径102×高さ44.5 (ベース含む) ベース:BVK4000	自己保持型									
		種類	品番	国家検定 型式番号	標準価格 <税抜>						
1種ヘッド	BV42108	感第49~26~1号	3,300円								
2種ヘッド	BV42208K	感第60~21号	3,300円								
ラクダ色 2種ヘッド	BV42208Y	感第49~27~1号	3,400円								
感知器ベース コネクタ付	BVK4000	—	650円								
感知器ベース コネクタなし	BVK4010	—	600円								
感知器ベース (ラクダ)	BV4800Y	—	700円								
埋込タイプ外観	 直径129×高さ31 (ベース含む・天井面より) ベース:BVK4007	自己保持型									
		種類	品番	国家検定 型式番号	標準価格 <税抜>						
1種ヘッド	BV421087	感第59~12号	3,300円								
2種ヘッド	BV422087	感第54~91~1号	3,300円								
感知器ベース 埋込型コネクタ付	BVK4007	—	2,650円								
感知器ベース 埋込型コネクタなし	BVK4017	—	2,600円								
スマートセンサ (自己保持機能付)		スマートセンサ (自己保持機能付)									
(取り付け面の積高さ)	4m未満	耐火建築物	90m ²		70m ²						
		その他	50m ²		40m ²						
	4m以上	耐火建築物	45m ²		35m ²						
	8m未満	その他	30m ²		25m ²						
種類		1種		2種							
定格	電圧・電流	DC30V 70mA(BV42208Kは100mA)		DC24V 100mA							
	使用温度範囲	-10 ~ +50									
主要部品材質	質量(ヘッド)	露出型/110g(BV42208Kは100g) 埋込型/130g		自己保持型/85g、スマートセンサ/30g							
	使用電圧範囲	DC15V~30V		40μA以下(DC24V印加25にて)							
監視時消費電流		—		当社受信機1回線当り35個接続可能							
接続数		制限なし		—							
主要部品材質	ボディ	変性ポリカーボネート 色彩:グレー(マンセルN8)		自己保持型/変性ポリカーボネート・変性ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8)							
	端子	クリップ端子:ステンレス鋼板 クリップばね:りん青銅板すずめつき		スマートセンサ/変性ポリカーボネート 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)							
	感熱素子 ・ 感熱板	すずめつき鋼板、メラミン焼付塗装(BV42208Kはカラー鋼板) ダイヤフラム:りん青銅板(BV42208Kはステンレス鋼板) 接点:PGS合金		自己保持型/端子:ステンレス鋼板、りん青銅板すずめつき スマートセンサ/端子:黄銅板すずめつき							
	確認灯	白色発光ダイオード(点灯時赤色)		—							
	ボディ	ABS樹脂 変性ABS樹脂(埋込型) 色彩:グレー(マンセルN8)		自己保持型/ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8)							
	端子	—		スマートセンサ/変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)							
	取付金具	埋込型:鋼板		スマートセンサ/鋼板 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)							
	ブレード	—		スマートセンサ/変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)							
適合ボックス		埋込ベース BVK4007、BVK4017、BVK4027、BVK4037 JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス " コンクリートボックス 専用塗代カバー BV9520K (取り付けピッチ66.7mm)(別途販売)		スマートセンサ/ JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス " コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス " コンクリートボックス 八 角アウトレットボックス " コンクリートボックス							
注)3線式ベースで出火室表示システムに対応します。		スマートセンサ/ 左記ボックス用の 丸穴カバー (塗代付き及び平) (取り付けピッチ66.7mm) ご使用ください。									
2スマートセンサはヘッド+ベース+プレートで1セットです。											
3自己保持機能とは、感知器が発報すれば受信機が復旧するまでベースの確認灯が点灯している機能です。											
自己保持タイプの感知器の接続個数は、シングルP-1、シングルP-2シリーズ、フレキシブルP-1シリーズ以外の当社受信機については1回線当り50個接続可能です。											
標準価格には消費税は含まれておりません。											