

定温式スポット型感知器

露出タイプ外観	 直径102×高さ56 (ベース含む) ベース:BVK4000	自己保持型			
		種類	品番	国家検定 型式番号	標準価格 <税抜>
	特種 60 ヘッド	BV40108K	感第44~16~4号	2,900円	
	特種 70 ヘッド	BV40118K	感第44~15~3号	2,900円	
	1種 70 ヘッド	BV41218K	感第48~28~5号	2,100円	
	1種 80 ヘッド	BV41228K	感第48~27~7号	2,100円	
	感知器ベース コネクタ付	BVK4000	——	650円	
	感知器ベース コネクタなし	BVK4010	——	600円	
埋込タイプ外観	 直径129×高さ31 (ベース含む) ベース:BVK4007	埋込タイプはありません。			
		種類	品番	国家検定 型式番号	標準価格 <税抜>
	特種 60 ヘッド	BV401087	感第44~16~3号	2,900円	
	特種 70 ヘッド	BV401187	感第44~15~2号	2,900円	
	1種 70 ヘッド	BV412187	感第48~28~4号	2,100円	
	1種 80 ヘッド	BV412287	感第48~27~4号	2,100円	
	感知器ベース 埋込型コネクタ付	BVK4007	——	2,650円	
	感知器ベース 埋込型コネクタなし	BVK4017	——	2,600円	
定格	種類		特種		1種
	取り付け面の高さ(mm)	4 m 未満	耐火建築物	70m ²	60m ²
		その他	40m ²	30m ²	
	4 m 以上	耐火建築物	35m ²	30m ²	
		8 m 未満	その他	25m ²	15m ²
	タイプ		一般型		自己保持型・スマートセンサ
	電圧・電流		DC24V 100mA(埋込タイプ DC30V 70mA)		DC24V 100mA
	使用温度範囲		60 ヘッド: -10 ~ +40 70 ヘッド: -10 ~ +50 80 ヘッド: -10 ~ +60		60 ヘッド: -10 ~ +40 70 ヘッド: -10 ~ +50
	質量(ヘッド)		70g(埋込タイプ 80g)		自己保持型/85g、スマートセンサ/30g
	使用電圧範囲		——		DC15V ~ 30V
主要部品材質	監視時消費電流		——		40μA以下(DC24V印加25にて)
	接続数		制限なし		当社受信機1回線当り35個接続可能
	ヘッド	ボディ	変性ABS樹脂(埋込タイプ ユリア) 色彩:グレー(マンセルN8)		自己保持型/ 变性ポリカーボネート・变性ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8) スマートセンサ/变性ポリカーボネート 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)
		端子	クリップ端子:ステンレス鋼板 クリップばね:りん青銅板すずめつき		自己保持型/ 端子:ステンレス鋼板、りん青銅板すずめつき スマートセンサ/端子:黄銅板すずめつき
		感熱素子 ・ 感熱板	アルミ板、アルマイト処理 サーモスタート:ハイメタル 接点:PGS合金 キャップ:アルミ板、アルマイト処理 ケース:グラスファイバー入りフェノール プロテクタ(埋込型)鋼板(t0.6)		サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング
	ベース	確認灯	白色発光ダイオード(点灯時赤色)		
		ボディ	ABS樹脂 変性ABS樹脂(埋込型) 色彩:グレー(マンセルN8)		自己保持型/ ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8) スマートセンサ/变性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)
		端子	黄銅板すずめつき		
	ブレード	取付金具	埋込型:鋼板		スマートセンサ/鋼板 亜鉛めっき:クロメート処理
		ボディ	——		スマートセンサ/变性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)
		その他	——		スマートセンサ/BVC9521(80mm):中空大井取付用 BVC9522(95mm):ボックス取付用
適合ボックス	埋込ベース BVK4007、BVK4017、BVK4027、BVK4037 JIS C-8336 大型四角アутレットボックス " コンクリートボックス 専用塗代カバー BV9520K(別売) (取り付けピッチ 66.7mm)		スマートセンサ / JIS C-8336 大型四角アутレットボックス " コンクリートボックス 中型四角アутレットボックス " コンクリートボックス 八 角アутレットボックス " コンクリートボックス		左記ボックス用の 丸穴カバー (塗代付き及び平) (取り付けピッチ66.7mm) ご使用ください。

注) 3線式ベースで出火室表示システムに対応します。

2.スマートセンサはヘッド+ベース+プレートで1セットです。

3.自己保持機能とは、感知器が発報すれば受信機が復旧するまでベースの確認灯が点灯している機能です。

自己保持タイプの感知器の接続個数は、シンプルP-1、シンプルP-2シリーズ、フレキシブルP-1シリーズ以外の当社受信機については1回線当り50個接続可能です。

標準価格には消費税は含まれておりません。