

負荷接続灯数表 EEスイッチ

適合するEEスイッチ				接続可能灯数 ※
外観	品名	定格電流	品番	コンパクトランプ (起動方式CB1)
	[電子]消灯タイマ付EEスイッチ	8A	EE4518S・Q・W・B	50
	[電子]定刻消灯機能付EEスイッチ	8A	EE45785S・Q・W・B	50
	[電子]住宅用EEスイッチ	3A	EE44139・A EE441319	12
	[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	EE4553S・Q・W・B	6
	[電子]EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	EE45534S・Q・W・B	6
	定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)	15A	EE6315	37
	電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント	3A	WH5353AKP	6

2026年夏発売予定

※ 照明器具の台数ではなく、ランプの灯数をご確認ください。

負荷接続灯数表 タイムスイッチ(負荷電圧:100V)

適合するタイムスイッチの シリーズ名・品番	接続可能灯数 ※
	コンパクトランプ (起動方式CB1)
TB156シリーズ TB159シリーズ TB163シリーズ TB164シリーズ	25
TB24シリーズ TB251Nシリーズ TB252Nシリーズ TB261Nシリーズ TB262シリーズ TB262Nシリーズ TB47Kシリーズ TB47KP TB732シリーズ TB855Nシリーズ TD9100KNシリーズ	12
TB20シリーズ TB50シリーズ TB201KP	6
TB11Nシリーズ TB17Nシリーズ TB18Nシリーズ TB171NP TBC171N	62
TB31Kシリーズ TB31KP TB32Kシリーズ TB37シリーズ TB39Kシリーズ TB42Kシリーズ TB45シリーズ	62
TB281Nシリーズ TB282Nシリーズ TB291Nシリーズ TB292Nシリーズ TB792シリーズ	37

※ 1回路分の接続可能灯数です。照明器具の台数ではなく、ランプの灯数をご確認ください。