





- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、プッシュ方式カバーキャッチ付です。


注1）

別途、アダプタ（HK9059）の使用により取付可能です。
取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

電源ユニット内蔵型


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。




- ・取り付けには平らな部分が□780mm以上が必要です。
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



本図面は3枚1組です。1/3

*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

定格電圧	入力電流	消費電力	7	リモコン送信器	3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用			
AC100V	0.58A	57W	6	丸型フル引掛シーリング				
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		5	上カバー	クリーンアクリル	乳 白	品 番 LGBZ3443	
			4	下カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し・模様入り		
器具質量	4.5kg		3	飾り	ABS樹脂	クローム調仕上		
特記事項 ～12畳用			2	枠	木 製	ダークブラウン仕上	生産終了品 本器具は製造できません	
			1	本 体	鋼板 (t0.4)	内面／ホワイト		
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

<機能説明>

●点灯切替

壁 スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、
壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。



壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン 送信器



- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約85%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を
普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3


品番
使用説明書
LGBZ3443

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



＜リモコンについて＞



品番
使用説明書
LGBZ3443

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社