



自己点検機能付

B級・BL形

FA20347KLE1 (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **236,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3.8W)

(本体・FA20347K LE1 222,000円(税抜)+表示板(2枚) 14,000円(税抜))

LED内蔵

幅81・長480・高260・重5.3kg(本体・表示板)

仕様: 枠: 鋼板(ホワイト)

定格電圧: AC100V

信号入力電圧: DC24V

消費電力: 3.8W

入力電流: 0.075A

型式認定番号: 1AM221-3674

同梱ランプ: FK91221S(表裏2本セット)

交換電池: FK723 2.4V 700mAh

誘導音付点滅用交換電池: FK860 7.2V 3000mAh

LED点滅・誘導音確認スイッチ付

点滅誘導音停止用煙感知器接続可能

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd): 10以上

備考: リモコン: FSK90910K (別売)

蓄電池: ニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)

FA20347C相当品

注) 両面型は壁直付できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

公共施設型番: SH1-FSF21AF-BL



電池内蔵形
誘導音付点滅形
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
リモコン自己点検機能付

