



自己点検機能付

B級・BH形

FA40311CLE1 (100V)

希望小売価格(組み合わせ) **317,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4.9W)

(本体・FA40311C LE1 310,500円(税抜)+表示板(1枚) 7,000円(税抜))

LED内蔵

幅325・高300・出しろ13・埋込穴309×284・埋込深57・重2.7kg
(本体・表示板)

仕様: 枠: 鋼板(ホワイト)

定格電圧: AC100V

信号入力電圧: AC100V・DC24V兼用型

消費電力: 4.9W

入力電流: 0.093A

型式認定番号: 1AL111-3545

同梱ランプ: FK91220

交換電池: FK736 3.6V 700mAh

点滅用交換電池: FK766 7.2V 1450mAh

LED点滅確認スイッチ付

点滅停止用煙感知器接続可能

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd): 20以上

備考: リモコン: FSK90910K (別売)

取付ボックス: FK21712 (別売)

蓄電池: ニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)

FA40311後継品

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(309×284)が必要です。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

公共施設型番: SH1-FBC20F-BH60

埋込穴
309
×284

電池内蔵型
点滅形
点滅停止用 煙感知器接続可能
長時間定格型
リモコン自己点検機能付

