



SmartArchi

FYY43005JCH1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra90

○希望小売価格**98,000**円★(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(740 lm) (8.4W) (88.0 lm/W) Ⓢ

ランプ同梱

非常時・本体組込LED点灯(30分間タイプ)

常時・LED電球点灯

幅180・高183・出しろ210・重2.2kg

仕様:本体:鋼板(シルバーメタリック)

カバー:アクリル(内面シルク印刷)

非常灯レンズ:ガラス

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

自己点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

同梱ランプ:LDA7N-D-G/S/Z6

備考:交換電池:FK762

リモコン:FSK90910K (別売)

型式認定番号:3AE-1080

非常灯評定番号:LALE-027

60形電球1灯相当の明るさ

LED電球専用商品

壁面取付専用

FYY43005後継品

注)調光操作はできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)写真方向以外取り付け不可

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

電池内蔵型

壁面取付専用型

リモコン自己点検機能付

