



NTN88005

希望小売価格 **16,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ワイヤレス送信機

幅88・高16・奥行49・質量：約33g

仕様：ブラック

無線：Bluetooth (R)バージョン：Ver. 5.0

無線：対応コーデック：SBC

無線：対応プロファイル：A2DP

無線：送信出力：Class 1

無線：通信方式：2.4GHz band FH-SS

無線：見通し通信距離：約10m

無線：登録機器台数：最大8台

無線：グループ設定：4種類

音声入力：φ3.5mm ステレオジャック

電源入力：USBマイクロタイプB DC5V

消費電力(電源スタンバイ時)：約0.3W

付属品：ACアダプター×1 入力：AC100V～240V,
50/60Hz 出力：DC5V, 800mA

付属品：DCケーブル×1 (1.2m)

付属品：音声接続コード×1 (1.5m)

備考：Bluetooth (R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

注)ワイヤレススピーカー対応タイプの照明器具と組み合わせてお使いください。既発売のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。

注)パナソニック製スピーカー付ダウンライト (LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト (SNC31170など)と接続して使用することはできません。

注)ワイヤレススピーカーNTN88004W/B専用です。他のBluetooth (R)機器への音声送信はできません。

注)照明器具やスマートフォン・タブレットなどのBluetooth (R)機器の近くで電子レンジなどの家電製品や無線LAN対応機器、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき正常に動作しないことがあります。

注)スピーカー本体・送信機には音量調節機能を搭載していません。

注)Bluetooth (R)機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。

注)スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetooth (R)で接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にズレが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005を音声接続コードで接続してご使用ください。

注)Bluetooth (R)機器で動画再生をすると、映像コンテンツによっては、映像と音のずれが気になる場合があります。ワイヤレス送信機をBluetooth (R)機器に音声接続コードで接続してお使いいただくと、遅延が改善されます。