



直付XLF433UNNCLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

希望小売価格 **114,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2050 lm)(22.8W)(89.9 lm/W) Ⓢ

(器具本体・NRLF40630C 89,000円(税抜)+ライトバー・NNL4305FN LE9 25,600円(税抜))

<ひと(電波)センサ付>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

非常時・本体組込LED点灯

常時・ライトバー点灯

幅1340・高202・出しろ76・重5.6kg

仕様:本体:鋼板(白色塗装)

レンズ:ガラス

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

信号装置連動端子台付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:交換電池:FK763

リモコン:FSK90910K (別売)

非常灯評定番号:LALE-015

直付XLF433UNNJ相当品

注)建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

ON/
OFF
ひとセンサ

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付
シンプルセルコン 階段非常灯 (ひとセンサON/OFF Nタイプ)

